

**TABLA DE VERDAD DEL MULTIPLICADOR DE NÚMEROS BINARIOS DE 2 BITS
CON PRESENTACIÓN EN DISPLAY 7-SEG**

| A | B | C | D | AB | CD | AB·CD | a | b | c | d | e | f | g | HEX |
|---|---|---|---|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7E |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7E |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7E |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7E |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7E |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6D |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7E |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6D |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5F |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7E |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5F |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7B |