Структурная схема условного обозначения

Счетчиков электрической энергии трехфазных
«Гран-Электро» СС-302

Счетчик электрической энергии трехфазный «Гран-Электро»

СС-302 - X_1X_2 - $APX_3X_4X_5X_6X_7$ - X_8-X_9-X_{10}

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 1 – Структурная схема условного обозначения счетчиков СС-302 (начало)

СС-302 -	X_1	X_2
Класс точности по активной/реактивной энергии, номинальный (максимальный) ток:		
- класс точности 0,5S/1, 1 (1,5) А	Т2	
- класс точности 0,5S/1, 5 (7,5) А	Т4	
Номинальное напряжение, В:		
- 3×230/400		U1
- 3×127/220		U2
- 3×57,7/100		U3

Рисунок 2 – Структурная схема условного обозначения (продолжение)

СС-302-X_1X_2 -	A	P	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7
Базовые функции:							
Измерение активной и реактивной энергии, запись архивов измеряемых параметров							
Основной интерфейс: оптический и RS-485. Количество импульсных выходов – 5.							
Режим учета энергии[1)]:							
- импорт и экспорт (по умолчанию), – измерение активной и реактивной энергии по двум направлениях (потребление и генерации энергии: регистры активной энергии E+ и E-; регистры реактивной энергии R+ и R-)			1				
- импорт, – измерение активной и реактивной энергии в одном направлении (потребление энергии: регистр активной энергии E+; регистр реактивной энергии R+)			2				
- баланс (импорт минус экспорт), – разница между потребленной и сгенерированной активной и реактивной энергии (регистры активной энергии E+ и E-; регистры реактивной энергии R+ и R-)			3				
- общая (импорт плюс экспорт), – сумма потребленной и сгенерированной энергии (регистр активной энергии E±; регистр реактивной энергии R±)			4				
Дополнительные функции: а) измеритель тока нейтрали:							
- отсутствуют							
- имеется				T			
б) управление нагрузкой:							
- отсутствуют							
- имеется					C		
в) учет потерь с учетом коэффициентов							
- отсутствуют							
- имеется						F	
Измерения напряжения, силы тока и частоты с нормируемыми характеристиками[2)]:							
- отсутствуют							
- пределы погрешности δ_U ±0,5 %, δ_I ±1 %, δ_f ±0,3 %							M1

Рисунок 3 – Структурная схема (продолжение)

СС-302-X_1X_2-АР$X_3X_4X_5X_6X_7$ -	X_8	-	X_9	-	X_{10}
Дополнительный интерфейс 1:					
- отсутствуют					
- RS-485	B				
- RS-232	S				
- M-BUS	K				
- Ethernet	E				
Дополнительный интерфейс 2:					
- отсутствуют					
- RS-485			B		
- RS-232			S		
- M-BUS			K		
- 3G-модем			3G		
- 3G-роутер (маршрутизатор)[3]			3GR		
- NB-IoT			NB		
- радиомодуль с внутренней антенной (частота 433,3 МГц)			RFs		
- радиомодуль с внешней антенной (частота 433,3 МГц)			RFsE		
Резервный источник питания:					
- отсутствует					
- имеется					W

Рисунок 4 – Структурная схема условного обозначения (окончание)

Примечания:

[1] Счетчик рассчитывает суммарную энергию в зависимости от опции «Режим учета энергии», который определяет алгоритм ежесекундного накопления пофазных мгновенных мощностей разных направлений в регистры энергии за период времени. Направление «импорт» соответствует потреблению энергии, направление «экспорт» соответствует генерации энергии.

[2] Отсутствие символа «М1» означает измерение напряжение, силы тока и частоты без нормирования погрешности измерений.

[3] Имеется дополнительный интерфейс RS-485.