

## SET 10

1. Write a program to get the following *output*

```

*       *
 *     *
  *   *
   *
  *   *
 *     *
*       *

```

2. Write a program to get the following output

```

*****
*     *
*     *
*     *
*     *
*****

```

3. Write a program to get the following output

```

1
232
34543
4567654
567898765

```

4. Write a program to get the following output

```

1      1
12     21
123    321
1234   4321
12345  4321

```

5. Write a program to get the following output

```

543212345
4321234
32123
212
1

```

6. Write a program to get the following output

```
123454321
2345432
34543
454
5
```

7. Write a program to get the following output

```
1 2 3 4 5 4 3 2 1
1 2 3 4   4 3 2 1
1 2 3     3 2 1
1 2       2 1
1         1
```

8. Write a program to get the following output

```
5 4 3 2 1 2 3 4 5
5 4 3 2   2 3 4 5
5 4 3     3 4 5
5 4       4 5
5         5
```

9. Write a program to get the following output

```
5         5
5 4       4 5
5 4 3     3 4 5
5 4 3 2   2 3 4 5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
```

10. Write a program to get the following output

```
5
4 5 4
3 4 5 4 3
2 3 4 5 4 3 2
1 2 3 4 5 4 3 2 1
```

\*\*\*\*\*