

git branch -d branchname

يُستخدم أمر "git branch -d branchname" لحذف فرع Git من مستودع Git.

فعند استخدام الأمر "git branch -d branchname"، ستقوم Git بحذف الفرع المحدد (branchname) من مستودع Git الحالي. وتحتاج إلى التأكد من أنك تستخدم هذا الأمر بحذر، لأنه إذا قمت بحذف الفرع الذي تعمل عليه دون قصد، فقد تفقد العمل الذي تم إنجازه في ذلك الفرع.

git merge

يتم استخدام الأمر "git merge" لدمج فرع Git محدد بفرع آخر في مستودع Git. ويسمح لك الدمج بإضافة التغييرات من فرع إلى آخر.

عندما تقوم بدمج فرعين في Git باستخدام الأمر "git merge"، يتم إنشاء "commit" جديد يحتوي على جميع التغييرات من الفرع الأول والفرع الثاني.

يتم استخدام الأمر "git merge" بالشكل التالي:

git merge <branchname>

حيث أن "branchname" هو اسم الفرع الذي تريد دمجته بالفرع الحالي. ومن المهم التأكد من التحديث (الانتقال) إلى الفرع الرئيسي قبل استخدام هذا الأمر، وذلك باستخدام الأمر

git checkout <main-branch>