1ère étape : Création d'un volume vdo :

vdo create --name vdo1 --device /dev/sdb --vdoLogicalSize 100G

2ème étape : Configuration d'un FS :

Si xfs :

mkfs.xfs -K /dev/mapper/vdo1

(-K = nodiscard)

Si ext4 :

mkfs.ext4 -E nodiscard /dev/mapper/vdo1

3ème étape : montage :

- temporaire :

mkdir /vdo1

mount /dev/mapper/vdo1 /

- permanent :

vim /etc/fstab

UUID=... /vdo1 xfs defaults,x-systemd.discard

1ère étape : Création d'un volume vdo :

vdo create --name vdo1 --device /

2ème étape : Configuration d'un FS :

Si xfs :

mkfs.xfs -K /dev/mapper/vdo1

⇕ discard / nodiscard

Si ext4 :

mkfs.ext4 -E nodiscard /dev/mapper/vdo1

fich1

copie fich1

/dev/sdb == vdo Logica Size 100G

3ème étape: montage :

- temporaire :

mkdir /vdo1

mount /dev/mapper/vdo1 /vdo1

- permanent :

vim /etc/fstab

UUID=... /vdo1 xfs defaults, x-systemd.requires=vdo.service,
discard 0 0

fich1