

P.O.O / Java — Programação Orientada a Objetos

Aula 07 — Estruturas de Seleção: if/else e switch

Nome: _____ Data: _____

1. Estrutura de seleção: if / else if / else

Java

```
public class Selecao {
    public static void main(String[] args) {
        double nota = 7.5;

        // if simples
        if (nota >= 7.0) {
            System.out.println("Aprovado");
        }

        // if-else (composta)
        if (nota >= 7.0) {
            System.out.println("Aprovado");
        } else {
            System.out.println("Reprovado");
        }

        // if-else if-else (múltiplas condições)
        if (nota >= 9.0) {
            System.out.println("Excelente");
        } else if (nota >= 7.0) {
            System.out.println("Aprovado");
        } else if (nota >= 5.0) {
            System.out.println("Recuperação");
        } else {
            System.out.println("Reprovado");
        }
    }
}
```

2. Estrutura switch

Java

```

int diaSemana = 3;

switch (diaSemana) {
    case 1:
        System.out.println("Segunda");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Terça");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Quarta");
        break;
    default:
        System.out.println("Outro dia");
}

// Switch expression (Java 14+)
String dia = switch (diaSemana) {
    case 1 -> "Segunda";
    case 2 -> "Terça";
    case 3 -> "Quarta";
    default -> "Outro dia";
};

```

Exercício 1 — Classificador de alunos

Crie uma classe Classificador com main que declare uma nota, classifique como Excelente (≥ 9), Aprovado (≥ 7), Recuperação (≥ 5) ou Reprovado (< 5), e exiba a mensagem correspondente:

Exercício 2 — Calculadora com switch

Crie uma mini-calculadora com switch que receba dois números e uma operação ('+', '-', '*', '/') e exiba o resultado:

Resumo da aula

- if/else if/else avalia condições em sequência — o primeiro verdadeiro executa.
- switch compara um valor contra casos fixos — mais legível que vários else if.
- O break no switch é obrigatório para não executar o próximo case.