

Laboratório de Hardware

Aula 12 — Montagem Completa: Sequência Profissional

Nome: _____ Data: _____

1. Montagem completa: sequência profissional

Ordem	Etapas	Motivo
1	Instalar CPU na placa-mãe (fora do gabinete)	Mais espaço para manobrar
2	Aplicar pasta térmica e instalar cooler	CPU precisa do cooler antes de ligar
3	Instalar RAM	Mais fácil fora do gabinete
4	Instalar SSD M.2 (se houver)	Acesso fica difícil depois da placa-mãe no gabinete
5	Instalar backplate da placa-mãe no gabinete	Obrigatório antes de parafusar
6	Fixar placa-mãe no gabinete	Usar espaçadores (standoffs) para não curto-circuitar
7	Instalar fonte de alimentação	Parte traseira do gabinete
8	Instalar HD/SSD SATA (se houver)	Baia de drives
9	Conectar todos os cabos	Fonte → placa-mãe → drives → gabinete
10	Instalar GPU	Último componente grande
11	Verificar e testar antes de fechar	Liga sem os painéis para confirmar que funciona

■ ■ Sempre instale os espaçadores (standoffs) antes da placa-mãe. Sem eles, o PCB encontra no metal do gabinete causando curto-circuito.

Exercício 1 — Verificação de sequência

Qual o erro na sequência: instalar a GPU antes da placa-mãe estar fixada no gabinete?

Desafio — O que é o backplate da placa-mãe e qual a diferença entre ele e os espaçadores?

Resumo da aula

- A sequência de montagem segue lógica de acesso: fora do gabinete primeiro.
- Espaçadores (standoffs) são obrigatórios para evitar curto-circuito.
- Testar o sistema antes de fechar o gabinete economiza muito tempo.