Мугалим картасы

Мамыча: кошуу, кемитүү

Китеп: КББА, «Математика боюнча мугалимдер үчүн колдонмо, 1–4-класстар» (2011), 3-класс: 3.3.1. Окуя: Базардагы дүкөн.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Кийинки разрядга өткөндү унутуу**
Мисал: 457 + 386 = 733
Кантип оңдойм: Таякчалар: 10 бирдикти резинка менен байлап, ондуктар тилкесине коёбуз; мамычада үстүнө кичине «1».

M2 **Ар бир разрядда чоңунан кичинесин кемитүү**
Мисал: 624 − 358 = 334; 704 − 368 = 464
Кантип оңдойм: Боону чечебиз: 1 ондукту 10 бирдикке майдалайбыз. «Кемүүчү – өйдөдө» деп айтабыз.

M3 **Разряддарды туура эмес тизүү**
Мисал: 1 245 + 362 → 4 865
Кантип оңдойм: Чакмак дептерде ар бир цифра бир чакмакка, оң жактан тизебиз; үстүнө М Ж О Б жазабыз.

M4 **Майдалагандан кийин жогорку разрядды азайтпоо**
Мисал: 632 − 278 = 464; 704 − 368 = 446
Кантип оңдойм: Майдаланган разряддын цифрасын сызып, үстүнө жаңысын жазабыз (7 → 6).

M5 **Нөлдүү разряддан майдалоодо ката**
Мисал: 704 − 368 = 366; 500 − 136 = 274
Кантип оңдойм: 100 сомдукту 10 сомдукка, 10 сомдукту 1 сомдукка алмаштырабыз: 500 = 4 жүз 9 он 10 бир.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

704 − 368 = ? Бир жоопту танда.

А	464	**M2**
Б	336	**туура**
В	446	**M4**
Г	366	**M5 (нөлдү аттады)**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. 568 + 275 = ?
   Жообу: 843
2. 4 003 − 1 457 = ?
   Жообу: 2 546
3. Адегенде болжолдо, анан эсепте: 2 989 + 1 015
   Жообу: ≈ 4 000; 4 004