Мугалим картасы

Китеп: Кыргызстандын 7-класс программасы (рационалдык сандар, пайыз маселелери, каржылык сабаттуулук); теманын тартиби IGCSE тизмеси боюнча гана. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Бакай-Атадагы үй бюджети.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Жалпы чыгымдын бир бөлүгүн гана эсептөө (алгачкы төлөмдү, 2-баскычты, кошумча ГБны унутуу)**
Мисал: 6 × 4 400 = 26 400 < 30 000: «насыя арзан»
Кантип оңдойм: Тилкеде ар бир бөлүктү ата: «алгачкы + 6 ай». Оюн акча менен 7 конвертти бирге сана.

M2 **Ашыкча төлөмдүн пайызын насыянын жалпы баасынан эсептөө**
Мисал: 2 400 ÷ 32 400 ≈ «7,4%»
Кантип оңдойм: «Эмнеге салыштырабыз?» деп сурайм: негиз = накталай баа. 1% = 300 сом, 2 400 ÷ 300 = 8%.

M3 **Эсептегичтин азыркы көрсөткүчүн колдонулган электр деп алуу**
Мисал: 13 280 кВт·саат × тариф → «39 140 сом»
Кантип оңдойм: Картон эсептегич: айдын башында жана аягында тегеректерди бурабыз. Колдонулду = азыркы − мурунку.

M4 **Эки баскычтуу тарифте баарын бир баа менен эсептөө**
Мисал: 830 × 2 = «1 660 сом»
Кантип оңдойм: Тилкени 700 жана ашкан бөлүккө бөлөм; ар бөлүгүнө өз баасын жаздырам.

M5 **Көчүрмөдө чыгымды (−) кошуу же кирешени (+) кемитүү**
Мисал: 500, чыгым 300 → «800 сом»
Кантип оңдойм: Ар бир сапка белги кой: + кириш, − чыгым. Сан огунда оңго же солго жылабыз.

M6 **Калдык нөлдөн төмөн түшкөндө минус белгисин жоготуу**
Мисал: 500 − 850 = «350 сом»
Кантип оңдойм: Сан огу: 500дөн 850 солго, нөлдөн өтүп −350. «Банкка карызбызбы?» деп сурайм.

M7 **Чекте саны × баасын унутуу же «Баары» сапын текшербөө**
Мисал: нан 3 × 35, сүт 2 × 70 → «105 сом»
Кантип оңдойм: Чыныгы чек менен: ар бир сапты «саны × баасы = сумма» деп кайра жазабыз, анан кошобуз.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Электр: мурунку көрсөткүч 12 450, азыркы 13 280 кВт·саат. 700 кВт·саатка чейин 2 сом, андан ашканы 3 сом. Канча төлөйт?

- **А** 1 660 сом — **M4**
- **Б** 1 400 сом — **M1**
- **В** 1 790 сом — **туура**
- **Г** 39 140 сом — **M3**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Телефон накталай 10 000 сом. Насыя: 2 000 сом жана 10 ай 900 сомдон. Канча сом ашык?
   Жообу: 1 000 сом
2. Электр: мурунку 5 120, азыркы 5 920 кВт·саат (700гө чейин 2 сом, ашканы 3 сом). Эсеп канча?
   Жообу: 1 700 сом
3. Калдык 400 сом. Чыгым 650 сом, анан кириш 1 000 сом. Ортодогу жана акыркы калдык?
   Жообу: −250 сом; 750 сом