

SOP FOR POWER FAILURE

(पावर फेलियर के लिए दिशा निर्देश)

1. पावर फेलियर के दौरान सबसे पहले शिफ्ट इंचार्ज और एलेक्ट्रिशियन्स को सब-स्टेशन पर जाना है !
2. उसके बाद ब्रेकर्स चेक करने हैं , कोई फाल्ट तो नहीं आया है !
3. फिर Caparo को इन्फॉर्म MILL शिफ्ट इंचार्ज को करना है !
4. यदि पावर फेलियर 15 मिनट से ज्यादा है तब Caparo incomer को बंद करें !
5. फिर inductors को low में रखे !
6. सुनिश्चित करें की LT 2 , LT 3 , LT 4 , CGL ~1 , CCL के main incomer ब्रेकर्स ऑफ होने चाइये !
7. फिर DG पावर को ऑन करें !
8. LT 2 BUSCOUPLER को ऑफ रखे!
9. उसके बाद DG इमरजेंसी PDB पैनल से DG INCOMER को ऑन करें !
10. CMI ब्रेकर को ऑन करें तथा सुनिश्चित करें की इंडक्टर तक सप्लाई पहुंचे!
11. CGL-1 तक DG सप्लाई के लिए DG इमरजेंसी पैनल से Bus coupler ऑन करें तथा CGL ~ 1 PDB DG incomer ब्रेकर्स ऑन रखे!

SOP FOR POWER RESTORE

(पुनः पावर सञ्चालन के लिए दिशा निर्देश)

1. सबसे पहले DG ऑफ करें तथा DG ब्रेकर को ऑफ करें !
2. LT 2, LT 4, CGL ~1 के DG के सारे ब्रेकर्स को ऑफ करें!
3. उसके बाद सारे मैन INCOMER ब्रेकरस को ऑन करें !
4. पुनः पावर सञ्चालन के बाद Caparo main incomer ऑन करें !

