FIȘA 2 · DMX: CABLARE ȘI PRIMA CONECTARE

Nume

Barbu Anamaria

Clasa

XII A

Data

21.09.2026

Echipa

OBIECTIV

La final poți lega bara la laptop prin DMX, o comanzi din myDMX 3.0 și ai făcut un terminator care funcționează.

Ai nevoie de: bara, interfața myDMX 3.0, laptop, cablu DMX 3 m, cablu de microfon lung, mufă XLR tată, rezistor 120 Ω, multimetru, ciocan de lipit, lupă.

Pași

- [x] Identifică pe mufa XLR pinii 1, 2, 3 și completează tabelul 1.
- [x] Leagă: laptop → USB → interfață → cablu DMX → DMX IN bară. Terminatorul în DMX OUT.
- [x] Pune bara pe D001.
- [x] În myDMX 3.0: Patch → profil RGBW 4 canale → adresa 1.
- [x] Mișcă faderele 1–4 și completează tabelul 2.
- [x] Scoate terminatorul, apoi înlocuiește cablul cu cel de microfon lung. Notează în tabelul 3.
- [x] Confecționează terminatorul și măsoară-l (tabelul 4).

1. Pinii mufei XLR

PIN	FUNCȚIE
1	ecran / masă
2	Data -
3	Data +

2. Faderele din program

FADER (CANAL)	CE FACE BARA CÂND E RIDICAT SINGUR LA 255
1	Se aprinde roșul (R) la intensitate maximă
2	Se aprinde verdele (G) la intensitate maximă

3	Se aprinde albastrul (B) la intensitate maximă
4	Se aprinde albul (W) la intensitate maximă

3. Cu și fără terminator

SITUAȚIE	CE FACE BARA
cablu DMX 3 m, cu terminator	Funcționează corect și stabil
cablu DMX 3 m, fără terminator	Pot apărea pâlpâiri, comenzi instabile
cablu de microfon lung, fără terminator	Culori/comenzi greșite

4. Terminatorul confecționat

MĂSURAT ÎNTRE PINII	VALOARE CITITĂ	VALOARE CORECTĂ
2 – 3	120 Ω	120 Ω
1 – 2	∞ / OL	∞ / OL
1 – 3	∞ / OL	∞ / OL

5. Schema montajului

Desenează lanțul: laptop, interfață, bară (cu IN și OUT), terminator. Scrie adresa barei.

Întrebări de control

1 Ce se întâmplă cu semnalul la capătul unui cablu fără terminator?

Se reflectă înapoi, ca ecoul într-un tunel, și se suprapune peste semnalul care vine. Aparatele citesc valori greșite pentru o fracțiune de secundă și luminile pâlpâie.

2 De ce nu se leagă aparatele DMX în stea (cu cablu în Y)?

Pentru că DMX este proiectat să fie conectat în lanț. O conexiune în stea, cu cablu Y, poate produce reflexii și comunicație instabilă

3 Bara nu răspunde deloc la fadere. Scrie trei lucruri pe care le verifici, în ordine.

1) afișajul barei arată D001? 2) driverul interfeței e instalat (LED-ul interfeței luminează)?
3) cablul e în DMX IN, nu în OUT?

4 Ce este un profil în myDMX 3.0?

Este fișierul care îi spune programului ce face fiecare canal al aparatului