FIȘA 3 · CANALE, VALORI, ADRESE, DEPANARE

Nume

Barbu Anamaria

Clasa

XII A

Data

21.09.2026

Echipa

OBIECTIV

La final știi să dai adrese corecte mai multor aparate și să găsești cauza când un montaj DMX nu merge.

Ai nevoie de: bara, laptop cu myDMX 3.0, cablu DMX, terminator.

Pași

- [x] Bara pe D001. Pune valorile din tabelul 1 și scrie culoarea văzută.
- [x] Completează tabelele 2 și 3 (adresare) pe hârtie, apoi verifică în simulatorul din lecție.
- [x] Mută adresa barei pe D003, apoi D010. Completează tabelul 4.
- [x] Depanare: pentru fiecare defect introdus de profesor, completează un rând în tabelul 5.

1. Valori → culoare

CH1 R	CH2 G	CH3 B	CH4 W	CULOAREA VĂZUTĂ
255	128	0	0	Portocaliu
0	255	255	0	Cyan
255	0	0	200	Roșu deschis
40	0	120	0	Albastru închis
128	128	128	0	Gri

2. Șase bare în modul 4CH

BARA	1	2	3	4	5	6
Adresa (pe afișaj)	1	5	9	13	17	21
Canale citite	1-4	5-8	9-12	13-16	17-20	21-24

3. Trei bare 8CH, apoi două bare 4CH

BARA	1 (8CH)	2 (8CH)	3 (8CH)	4 (4CH)	5 (4CH)
Adresa (pe afișaj)	1	9	17	25	29
Canale citite	1-8	9-16	17-24	25-28	29-32

4. Adresa mutată

AFIȘAJ	CE FADER COMANDĂ ROȘUL	CE FADER COMANDĂ ALBUL
D001	1	4
D003	3	6
D010	10	13

5. Depanare

#	SIMPTOMUL OBSERVAT	CAUZA GĂSITĂ	REMEDIUL
1	Bara nu răspunde la comenzi	Bara nu este în modul DMX	Se setează bara pe D001 sau pe adresa DMX corespunzătoare
2	Bara nu răspunde corect la comenzi	Adresa sau modul barei nu corespunde cu Patch-ul din	Se verifică și se corectează adresa și profilul din Patch
3	Nu ajunge semnal DMX la bară	Driverul interfeței sau conexiunea USB are o problemă	Se verifică driverul și conexiunea USB și dacă LED-ul
4	Bara nu răspunde deloc	Pinii 2 și 3 ai mufei DMX sunt inversați	Se corectează polaritatea conexiunii
5	Luminile pâlpâie aleatoriu	Problemă la cablu sau lipsa terminatorului, mai ales pe cabluri lungi	Se verifică cablul și terminatorul de 120 Ω
6	Sistemul DMX nu funcționează	Sunt două aparate setate ca master pe aceeași linie	Unul dintre aparate se setează pe slave

Întrebări de control

1 De ce valoarea maximă a unui canal este 255 și nu 100 sau 1000?

Un canal DMX folosește 8 biți. Cu 8 biți se pot reprezenta 256 de valori, de la 0 la 255. De aceea 255 este valoarea maximă.

2 Două bare sunt amândouă pe D001. Ce se întâmplă? Când e util?

Două bare pe aceeași adresă și același mod fac exact același lucru. Este util când mai multe bare trebuie să fie mereu identice: toate pe D001.

3 Bara e pe D003. Ce fadere din program o comandă?

Faderele 3, 4, 5, 6

4 De ce nu are voie DMX să comande artificii?

Pentru că DMX este un protocol de control pentru echipamente de iluminat, nu un sistem destinat inițierii artificiilor. Artificiile implică materiale pirotehnice și riscuri serioase de incendiu și explozie, deci necesită sisteme și proceduri specializate de siguranță