

Tema 10

În cadrul acestei teme, am realizat configurarea unei rețele virtuale folosind pfSense ca firewall, cu scopul de a bloca accesul către domeniile Facebook. Am urmat toți pașii necesari, de la instalarea sistemelor virtuale până la configurarea regulilor firewall-ului, pentru a obține rezultatul final dorit.

Etape parcurse

1. Crearea și configurarea mașinilor virtuale

- Am creat două mașini virtuale: una pentru pfSense (firewall-ul) și alta pentru Windows 10.
- Am configurat rețelele virtuale astfel:
 - Adapter 1 - Bridged Adapter pentru acces la internet.
 - Adapter 2 - Internal Network pentru comunicarea internă între mașinile virtuale.

2. Instalarea pfSense

- Am instalat pfSense pe mașina virtuală și am configurat interfețele WAN și LAN.
- Adresa IP a interfeței LAN a fost setată la 192.168.1.1, aceasta servind drept gateway pentru rețeaua internă.

3. Configurarea Windows 10 pentru rețeaua internă

- Am conectat mașina virtuală Windows 10 la rețeaua Internal Network și am confirmat că primește adresa IP din subnetul pfSense.

4. Accesarea și configurarea pfSense prin browser

- Am accesat interfața web a pfSense introducând adresa <https://192.168.1.1> în browser.
- M-am autentificat folosind utilizatorul admin și parola pfsense.

5. Crearea unui Alias pentru blocarea Facebook

- Am adăugat un Alias numit blocked_facebook, care conține următoarele domenii:
 - www.facebook.com
 - web.facebook.com
 - gateway.facebook.com

- graph.facebook.com
- static.xx.fbcdn.net
- cdn.fbsbx.com
- portal.fb.com

6. Crearea unei reguli firewall pentru blocarea Facebook

- Am creat o regulă firewall cu următoarele setări:
 - Action: Block
 - Interface: LAN
 - Address Family: IPv4
 - Protocol: Any
 - Destination: Alias → blocked_facebook

7. Aplicarea regulii firewall

- După salvarea regulii, am aplicat schimbările firewall-ului.

Rezultatul final

După finalizarea configurației, accesul către Facebook și domeniile asociate a fost blocat cu succes. Testele au confirmat că dispozitivele din rețeaua LAN nu mai pot accesa Facebook.

Data: 09.12.2024

Ora: 6:50



