

0034 Contacteur réseau on ?

Description

SIGMA CONTROL 2 utilise un contact auxiliaire pour surveiller l'état du réseau électrique des contacteurs Q1 (K1M). Si le compresseur est en marche à l'aide du bouton ON, minuterie ou contact à distance, le contacteur réseau doit également être activé. Il en va de même lorsque le compresseur démarre en stand-by par le biais du contrôle de la pression.

Dans les amendements de mi-2012 à la norme EN 13849 modifie le contact auxiliaire pour la réponse du contacteur réseau à partir d'un contact auxiliaire (NO) contact normalement ouvert à contact auxiliaire (NC) contact normalement fermé.

Remèdes

□ Pour les compresseurs avec des contacteurs Siemens, il faut Remplacer les antiparasites sur les contacteurs, prendre la référence 7.2812.1 – Voir IT 14-34 Faux-contact des circuits RC pour les contacteurs SIEMENS de taille S0.

Faux-contact des circuits RC pour les contacteurs SIEMENS de taille S0

Les circuits RC pour les contacteurs SIEMENS de taille S0, indiqués dans le tableau 1 présentent un faux contact.

Référence du circuit RC	Description
7.3140.01400	Circuit RC 3RT1926-1CD00
7.3140.02040	Circuit RC 3RT1926-1CC00

Référence du contacteur	Description
7.6863.0	Contacteur 230V 50/60Hz 3RT1023-1AL20
7.6864.0	Contacteur 230V 50/60Hz 3RT1024-1AL20
7.6865.0	Contacteur 230V 50/60Hz 3RT1025-1AL20
7.6866.0	Contacteur 230V 50/60Hz 3RT1026-1AL20
7.6863.00010	Contacteur 120V 60Hz 3RT1023-1AK60
7.6864.00010	Contacteur 120V 60Hz 3RT1024-1AK60
7.6865.00010	Contacteur 120V 60Hz 3RT1025-1AK60
7.6866.00010	Contacteur 120V 60Hz 3RT1026-1AK60

Cela peut provoquer les défaut suivants :

- Signalisation de défaut sur le Sigma Control 2 0850 IO-Slot 1 – Défaut du bus.
- Signalisation de défaut du Sigma Control 2 0040 Le contacteur a décollé ?
- Le bloc d'alimentation 7.7605P0 « alimentation PSDC24/2.5 » se déclenche du fait de la brève surtension.

Si l'un des défauts mentionnés survient sur un compresseur, il faut retirer les circuits RC SIEMENS d'origine de tous les contacteurs de taille S0 (moteur principal, ventilateur, kits hors-gel) pour les remplacer par le nouveau circuit RC 7.2812.1.

Suivant la configuration de montage, le raccordement électrique peut se faire sur les connecteurs de bobine du haut ou du bas (A1/A2)


Le circuit RC muni du socle autocollant peut être fixé sur le côté du contacteur. S'il n'y a pas la place, il peut être logé dans la goulotte de câbles.




Fig. 1 Circuits RC

Si le défaut a provoqué le déclenchement du bloc d'alimentation pour cause de surtension, le défaut peut être réinitialisé par une mise hors tension pendant 3 minutes (cf. Information technique 13-34).

- ☐ Faire un Update du Sigma control 2 à la dernière version du logiciel.
- ☐ Vérifier le contact de sécurité de porte. Voir repère 1.




- ☐ Vérifiez le contact du bouton d'arrêt d'urgence. Voir repère 2.



- ☐ Vérifiez le contact NC Q1 (K3M). Voir repère 3.
- ☐ Vérifiez le contact NO Q3 (K3M). Voir repère 4.
- ☐ Vérifiez le contact NO Q1 (K1M). Voir repère 5.

- Vérifiez le contact NC de Q2 (K2M). Voir repère 6.
- Vérifiez la connexion électrique à la bobine de Q1 (K1M), contacts A1 et A1. Voir repère 7.
- Vérifiez la connexion électrique à la bobine de Q3 (K3M), contacts A1 et A1. Voir repère 8.



- Vérifiez si le contacteur de ligne Q1 (Km1) est brûlé ou colle.
- Après la mise à jour de la version du logiciel, ce défaut peut être causé par l'affectation incorrecte du type de contact. Le défaut peut être corrigé en modifiant le type de signal de retour "normalement fermé" à "normalement ouvert" dans le menu 10.1.1.1.

