

Exercise 2:

Clases de equivalencia

	Condiciones de entrada	Validas	No validas
Product Code	(1) 6 digitos alfanumericos (2) No debe ser contenido en blanco	Product code = 1a2s3d	(10) Product code < 6, (11) product code > 6 (12) Product code = blank
Quantity	(3) Quantity > 0 (4) Maximo 3 digitos	Quantity = 1 Quantity = 12 Quantity = 123	(13) Quantity = 0 (14) Quantity = 1234
Discount code	(5) Discount code = 0 (6) Discount code = 4 digitos alfanumericos (2 letras y dos numeros)	Discount code = " " Discount code = jn01	(15) Discount code = 1234 (16) Discount code = 12345 (17) Discount code = as234
Payment method	(7) CreditCard (8) Paypal (9) BankTransfer		

Casos de prueba

	Identificador	Clases de equivalencia cubiertas	Resultado
Product Code	<u>1a2b3c</u> <u>123456</u> <u>12as3</u> <u>1a2b3c4e</u> <u>" "</u> <u>_</u>	<u>1,2</u> <u>1,2</u> <u>2,10</u> <u>2,11</u> <u>12</u>	<u>Ok</u> <u>Ok</u> <u>Error</u> <u>Error</u> <u>Error</u>
Quantity	<u>12</u> <u>123</u> <u>0</u> <u>1234</u>	<u>3,4</u> <u>3,4</u> <u>13</u> <u>14</u>	<u>Ok</u> <u>Ok</u> <u>Error</u> <u>Error</u>
Discount code	<u>0</u> <u>Ap04</u> <u>1223</u> <u>001jn</u> <u>12334</u>	<u>5</u> <u>6</u> <u>15</u> <u>17</u> <u>16</u>	<u>Ok</u> <u>Ok</u> <u>Error</u> <u>Error</u> <u>Error</u>