LÍNEA PRIMARIA LIMBANI – HUANCASAYANI

LP-03

LP-R02 | 18/10/2026

Tensión y pérdidas: separar la línea de la transformación

kV nominal	Fuente pu	MT salida kV	MT llegada kV	BT llegada V	P línea kW	P gener. kW
10	1.000	9.660	9.530	350.3	2.359	184.05
10	1.025	9.921	9.795	360.7	2.224	183.67
10	1.050	10.181	10.059	371.1	2.102	183.33
20	1.000	19.329	19.265	354.3	0.576	182.17
20	1.025	19.850	19.788	364.6	0.544	181.91
20	1.050	20.370	20.309	374.8	0.515	181.66
22	1.000	21.263	21.204	354.5	0.476	182.07
22	1.025	21.836	21.779	364.8	0.449	181.81
22	1.050	22.407	22.352	375.0	0.425	181.57
22.9	1.000	22.133	22.076	354.6	0.439	182.03
22.9	1.025	22.729	22.675	364.9	0.414	181.77
22.9	1.050	23.324	23.271	375.1	0.392	181.53

La fuente1.05 pu representa elevación efectiva ideal de estudio. No es una orden de cambio de tap. Sin elevación, el caso10 kV presentaBT inferior al objetivo académico±5%. VerificarAVR, tomas, máximos en vacío y pérdidas reales.