

CXD5602PWBCAM1 BOM List

Sony Semiconductor Solutions

Qty	Ref	名称	Model	ベンダー
5	C1,C2,C3,C4,C5	セラミックコンデンサ 1uF (6.3V X5R 0603)		
1	C8	セラミックコンデンサ 10uF (6.3V X5R 1005)		
1	C7	セラミックコンデンサ 22pF (50V C0G 0603)		
1	C6	セラミックコンデンサ 4.7uF (6.3V X5R 0603)		
1	R3	チップ抵抗 47Ω (1/20W 0603 5%)		
2	R1,R2	チップフェライトビーズ (0603)	BLM03BD121SN	村田製作所
1	FB1	チップ抵抗 0Ω (0603)		
1	L1	チップインダクタ 2.2uH (2016)	DFE201610E-2R2M=P2	村田製作所
1	CN1	FFC/FPC コネクタ ZIF (20極)	086262020340846+	京セラ
1	CN2	FFC/FPC コネクタ ZIF (25極)	FH35C-25S-0.3SHW(42)	ヒロセ電機
1	IC3	スイッチングレギュレータ	RP507K001B-TR	リコー電子デバイス
1	IC2	LDO電圧レギュレータ (1.8V)	TCR3DF18	東芝デバイス
1	IC1	LDO電圧レギュレータ (2.7V)	TCR3DF27	東芝デバイス
1		カメラモジュール	G8P5-5604FF V2	KingCome