

Universidad Politécnica de Victoria

Ingeniería en Tecnologías de la Información

Análisis Técnico de la Máquina de Estados Finitos (FSM) de la Máquina Expendedora

Materia: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Plataforma: Arduino Mega 2560 (firmware C++, PlatformIO)

Arturo Zapata · Fabián Ramírez · Equipo

30 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción y Contexto del Proyecto	2
2. Punto de Entrada: main.cpp	2
2.1. Arquitectura de Super-Loop	2
2.2. Inyección de Dependencias	2
3. La Máquina de Estados: VmFsm	3
3.1. Concepto y Rol	3
3.2. Mecanismo de Transición	3
3.3. Temporización No Bloqueante	3
3.4. Interrelación con las Demás Clases	4
4. Cálculo de Cambio: VmChangeCalculator	4
4.1. Denominaciones Aceptadas	4
4.2. Algoritmo Greedy Decreciente	4
4.3. Visualización del Cambio en Carrusel	5
4.4. Decisiones de Diseño	5
5. Los 13 Estados de la FSM	6
5.1. Tabla Resumen	6
5.2. Descripción Detallada de Cada Estado	6
6. Diagrama UML de Actividades	7
7. Conclusiones	9

1. Introducción y Contexto del Proyecto

La máquina expendedora es un sistema embebido autónomo implementado en un **Arduino Mega 2560**. Todo el firmware corre en un único microcontrolador sobre un *super-loop* no bloqueante.

Los periféricos que gestiona el sistema son:

- **Teclado matricial 4×4** (D22–D29) — entrada del usuario.
- **LCD 20×4 I²C** (0x27) — retroalimentación visual.
- **Motores DC** vía PCA9685 (I²C) — despacho de producto.
- **Lector RFID MFRC522** (SPI: D53, D8) — pago con tarjeta.
- **Barrera óptica de caída** (D2, pull-up) — confirmación de entrega del motor.
- **EEPROM interna** — persistencia de inventario y caja.

El núcleo del firmware es el módulo `VmFsm`, una Máquina de Estados Finitos (FSM) con 13 estados que encapsula toda la lógica de negocio: selección de producto, cobro, despacho y cálculo de cambio.

2. Punto de Entrada: `main.cpp`

2.1. Arquitectura de Super-Loop

El firmware sigue el patrón *bare-metal super-loop*: `setup()` inicializa los periféricos una sola vez y `loop()` se ejecuta continuamente sin usar interrupciones ni RTOS.

```
1 void setup() {
2     Wire.begin(); // I2C antes del LCD y PCA9685
3     pinMode(VM_PIN_BARRIER, INPUT_PULLUP);
4     display.begin();
5     motor.begin();
6     rfid.begin();
7     fsm.begin(); // carga EEPROM y entra al estado
8     S0
9 }
10 void loop() {
11     char key = keypad.getKey(); // sondeo no bloqueante del
12     teclado
13     if (key != NO_KEY)
14         fsm.handleKey(key); // despachar tecla a la FSM
15     fsm.update(); // avanzar la maquina de estados
16 }
```

Listing 1: Núcleo del super-loop en `main.cpp`

2.2. Inyección de Dependencias

Todos los subsistemas se instancian como objetos estáticos globales y se *inyectan* al constructor de `VmFsm`:

```

1 static VmDisplay          display;
2 static VmEepromData       storage;
3 static VmMotorController  motor;
4 static VmRfid             rfid;
5
6 static VmFsm fsm(storage, motor, rfid, onDisplay);

```

Listing 2: Instanciación e inyección en main.cpp

La función `onDisplay()` actúa como *callback* de presentación: la FSM nunca accede directamente al LCD; simplemente llama al puntero de función `DisplayFn` que le fue entregado en construcción.

3. La Máquina de Estados: VmFsm

3.1. Concepto y Rol

VmFsm implementa el patrón **Mediador/Controlador**: centraliza la lógica de negocio y coordina a los demás módulos sin que éstos se conozcan entre sí. Es una **Máquina de Moore**: las salidas (pantallas, motor, cambio) dependen únicamente del estado activo, y las transiciones dependen de eventos (teclas, RFID, temporizadores, barrera óptica).

3.2. Mecanismo de Transición

1. `enterState(FsmState next)` — cambia `_state` y llama al gancho `onEnter*()` correspondiente.
2. `update()` — llamado cada ciclo desde `loop()`. Sondea temporizadores, RFID y la barrera óptica para generar transiciones autónomas.
3. `handleKey()` — traduce el carácter físico a una acción semántica y la delega al procesador del estado activo.

3.3. Temporización No Bloqueante

Todos los temporizadores se implementan comparando `millis()` contra una referencia guardada, sin usar `delay()`:

```

1 _motorTimer = millis();                                     // arrancar
2
3 // En update():
4 if ((uint32_t)(millis() - _motorTimer) >= VM_TIMEOUT_MOTOR_MS)
5     // ... acción de timeout

```

Listing 3: Patrón de temporizador no bloqueante

Constante	Valor	Uso
VM_TIMEOUT_INACTIVITY_MS	180 000 ms	Regreso a reposo en S3–S6
VM_TIMEOUT_MOTOR_MS	10 000 ms	Tiempo máximo de giro del motor en S8
VM_CAROUSEL_INTERVAL_MS	2 000 ms	Rotación de subpantalla del carrusel

Cuadro 1: Temporizadores de la FSM

3.4. Interrelación con las Demás Clases

Clase	Responsabilidad
VmEepromData	Persistencia de slots (nombre, precio, stock) y caja de efectivo.
VmMotorController	Controla motores DC vía PCA9685; detecta entrega mediante barrera óptica (D2).
VmRfid	Lectura de tarjetas MIFARE y escritura del saldo tras el cobro.
VmKeypad	Interpreta caracteres del teclado 4×4 en acciones semánticas según el contexto.
VmDisplay	Abstracción del LCD 20×4 I ² C; recibe 4 cadenas de texto.
VmCarousel	Rota subpantallas cada 2 s llamando al callback de display.
VmChangeCalculator	Algoritmo voraz de cálculo de cambio sobre las monedas de la caja.

Cuadro 2: Módulos del firmware y sus responsabilidades

4. Cálculo de Cambio: VmChangeCalculator

4.1. Denominaciones Aceptadas

El sistema maneja cuatro denominaciones de moneda mexicana (máximo \$10):

\$1.00 (100c) \$2.00 (200c) \$5.00 (500c) \$10.00 (1000c)

En el teclado, la correspondencia es: 1=\$1, 2=\$2, 3=\$5, 4=\$10. Las teclas 5–9 se ignoran.

4.2. Algoritmo Greedy Decreciente

El cambio se calcula con un **algoritmo voraz**: se intentan primero las monedas de mayor denominación, reduciendo el monto restante hasta completarlo o agotar existencias.

```

1  const uint32_t denominaciones[4] = { 1000u, 500u, 200u, 100u };
2
3  for (uint8_t i = 0; i < 4 && total > 0u; i++) {
4      uint32_t disponible = 0;
5      cashBox.getCoinStock(denominaciones[i], disponible);
6
7      uint32_t usar = 0;
8      while (usar < disponible && total >= denominaciones[i]) {
9          total -= denominaciones[i];
10         usar++;
11     }
12     if (usar > 0u) {
13         cashBox.deductCoins(denominaciones[i], usar);
14         *contadores[i] = usar;
15     }
16 }
17 if (total > 0u) return false; // cambio no realizable

```

Listing 4: Núcleo del algoritmo greedy en VmChangeCalculator::calculate()

4.3. Visualización del Cambio en Carrusel

Tras un pago exitoso en efectivo, la FSM construye un **carrusel de slides**: un slide inicial de éxito seguido de uno por cada denominación no nula (de mayor a menor). Las denominaciones con cero monedas se omiten:

```

1  _carousel.addScreen(finSuccessTrampoline); // slide 0: Compra
    Exitosa
2
3  const uint32_t denoms[4] = {1000u, 500u, 200u, 100u};
4  for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) {
5      if (qtys[i] > 0u) {
6          _changeDenoms[_changeSlides] = denoms[i];
7          _changeQtys[_changeSlides] = qtys[i];
8          _changeSlides++;
9          _carousel.addScreen(changeScreenTrampoline);
10     }
11 }

```

Listing 5: Construcción dinámica del carrusel de cambio en onEnterPantallaFin()

Ejemplo: si el cambio es \$7.00, el carrusel muestra tres slides: *Compra Exitosa* → *\$5.00 × 1 pieza* → *\$2.00 × 1 pieza*.

4.4. Decisiones de Diseño

- **Aritmética entera en centavos**: sin errores de coma flotante en AVR de 8 bits.
- **Descuento inmediato en EEPROM**: cada deductCoins() persiste al instante.
- **Retorno false si no hay fondos**: mensaje 5 s y regreso a reposo.

5. Los 13 Estados de la FSM

5.1. Tabla Resumen

ID	Nombre	Propósito	Transiciones de salida
S_0	S0_ARRANQUE	Inicialización; muestra mensaje de bienvenida.	$\rightarrow S_2$ inmediatamente.
S_1	S1_FALLA_INTERNA	Error crítico de EE-PROM; sistema detenido.	Estado terminal.
S_2	S2_REPOSO	Carrusel del catálogo (2 slides de 2 productos).	$\rightarrow S_3$ (tecla 1–4).
S_3	S3_SEL_CANAL	Confirmar producto elegido.	$\rightarrow S_4$ [A] / S_2 [*] / timeout.
S_4	S4_SEL_PAGO	Elegir método: efectivo o RFID.	$\rightarrow S_5$ [A] / S_6 [B] / S_2 [*].
S_5	S5_ESP_EFECTIVO	Acumular monedas (teclas 1–4: \$1/\$2/\$5/\$10).	$\rightarrow S_7$ (monto $\geq$ precio) / S_2 [B] / timeout.
S_6	S6_ESP_RFID	Sondear RFID y cobrar saldo.	$\rightarrow S_7$ (OK) / S_2 (error/timeout/[B]).
S_7	S7_RESERVADA	Reservar stock y arrancar motor.	$\rightarrow S_8$ (OK) / S_{10} (motor falló) / S_2 (sin stock, 1.5 s).
S_8	S8_DISPENSANDO	Motor activo; esperar barrera óptica.	$\rightarrow S_9$ (barrera OK) / S_{10} (timeout 10 s).
S_9	S9_CONFIRMADA	Entrega confirmada; esperar 1 s.	$\rightarrow S_{11}$ (efectivo) / S_{12} (RFID).
S_{10}	S10_FALLA_DISP	Rollback de stock; mensaje de error 3 s.	$\rightarrow S_2$.
S_{11}	S11_CALC_CAMBIO	Algoritmo greedy; preparar slides de cambio.	$\rightarrow S_{12}$ (éxito) / S_2 (sin fondos, 5 s).
S_{12}	S12_PANTALLA_FIN	Carrusel: éxito + una diapositiva por denominación no nula.	$\rightarrow S_2$.

Cuadro 3: Los 13 estados de la FSM de la máquina expendedora

5.2. Descripción Detallada de Cada Estado

S_0 — **Arranque.** Muestra mensaje de bienvenida; en el primer ciclo de `update()` transita a S_2 .

S_1 — **Falla Interna.** Estado terminal por error de EEPROM. Requiere reinicio físico del sistema.

S_2 — **Reposo.** Carrusel con dos slides: el primero muestra los productos 1 y 2; el segundo, los productos 3 y 4 (cada 2 s).

S_3 — **Selección de Canal.** Consulta `getSlot()` para verificar que el slot está habilitado. Muestra nombre y precio del producto.

S_4 — **Selección de Pago.** El usuario elige la pasarela de cobro. Si RFID no está disponible, vuelve a esta pantalla con un aviso.

S_5 — **Espera de Efectivo.** Teclas 1–4 representan monedas de \$1, \$2, \$5 y \$10. Cada pulsación llama a `addCoins()` y actualiza el acumulado. Al cubrir el precio transita automáticamente a S_7 . La pantalla muestra lo insertado, lo que falta y las teclas válidas.

S_6 — **Espera de RFID.** `VmRfid::poll()` se llama en cada ciclo sin bloquear. Saldo suficiente $\rightarrow$ `deductBalance()` $\rightarrow S_7$. Saldo insuficiente o error de lectura $\rightarrow$ mensaje y S_2 .

S_7 — **Reservada.** Punto de no retorno transaccional: (1) `reserveStock()` decrementa el inventario en EEPROM; (2) `motor.start()` verifica que la barrera óptica esté libre y enciende el motor. Si `start()` falla, transita a S_{10} .

S_8 — **Dispensando.** Supervisa `motor.isBusy()` en cada ciclo. La barrera óptica al detectar la caída del producto detiene el motor y reporta `VM_RESULT_DELIVERED`. Un timeout de 10 s protege contra atascos.

S_9 — **Confirmada.** Muestra pantalla de éxito 1 s. Luego, si el pago fue en efectivo, avanza a S_{11} ; si fue RFID (sin cambio), a S_{12} .


S_{10} — **Falla de Despacho.** Si `_stockReserved` es `true`, llama a `releaseStock()` para devolver la unidad al inventario. Muestra mensaje de error 3 s y retorna a S_2 .

S_{11} — **Cálculo de Cambio.** Invoca `VmChangeCalculator::calculate()`. En caso de éxito, construye los arrays `_changeDenoms[]` y `_changeQtys[]` para el carrusel. Si no hay fondos suficientes, muestra aviso y espera 5 s antes de volver a S_2 .

S_{12} — **Pantalla Final.** El carrusel muestra: slide de éxito, seguido de un slide por cada denominación no nula (de \$10 a \$1) o el resumen de cobro RFID. Regresa a S_2 al completar todos los slides + 1 s.

6. Diagrama UML de Actividades

Figura 1: Diagrama UML de actividades de la FSM — máquina expendedora Arduino Mega 2560



7. Conclusiones

El diseño de la FSM cumple los objetivos de un sistema embebido robusto y legible:

1. **Legibilidad lineal:** los 13 estados están numerados S_0 – S_{12} y el código fuente sigue el mismo orden de arriba a abajo, facilitando la lectura y el mantenimiento.
2. **Sin sobreingeniería:** cada clase tiene una responsabilidad única. Se eliminaron el registro transaccional (EEPROM) y el sensor de puerta, que no corresponden al hardware real actual.
3. **Visualización correcta del cambio:** el carrusel de S_{12} muestra dinámicamente solo las denominaciones no nulas, de mayor a menor, una por slide, facilitando la lectura al usuario.
4. **Denominaciones reales:** el sistema acepta exclusivamente monedas de \$1, \$2, \$5 y \$10 (teclas 1–4), coherente con el hardware de la caja real.
5. **Temporización no bloqueante:** todos los delays se implementan con `millis()`, permitiendo que el super-loop permanezca siempre receptivo a eventos externos.
6. **Carrusel corregido:** el módulo `VmCarousel` incrementa correctamente el índice en cada ciclo y muestra la primera slide de forma inmediata al entrar a un nuevo estado.