

הוראות למפעיל:

1. הכנס את ערכי מלאי חומרי הגלם לחלון Watch1 בתחתית המסך:

- פטל

- לימון

- חומר מייצב

- דובוני גומי

2. הרם את מתג X7 על מנת להתחיל את יום העבודה.

מרגע זה נורה Y7 תידלק ותישאר דולקת לאורך כל יום העבודה.

3. בחר את סוג מארז הגומיגם באמצעות ערך ה־Analog Input1:

- ערך בין 0 ל-5: ייצור מארז גומיגם רגיל.

- ערך בין 6 ל-10: ייצור מארז גומיגם פינוק.

4. הרם את מתג X1 על מנת להתחיל את שלב הכנת טעמי הגלידה.

בעת הלחיצה תתבצע בדיקה האם קיימת כמות מספקת של חומרי גלם לייצור מארז אחד בהתאם לסוג שנבחר.

- במידה וקיימת כמות מספקת - יתחיל תהליך ההכנה ונורה Y0 תידלק למשך 5 שניות.

- במידה ואין מספיק חומר גלם - יום העבודה יסתיים, כל המשתנים יתאפסו ונורה Y7 תכבה.

5. לאחר סיום הכנת טעמי הגלידה, הרם את מתג X2 על מנת להעביר את הגלידות למכלי הקירור ולהתחיל את תהליך הקירור.

במהלך הקירור נורה Y2 תידלק.

תהליך הקירור יסתיים באחד משני המצבים הבאים:

- עברו 8 שניות.

- חיישן הטמפרטורה X3 זיהה טמפרטורה של 10 מעלות ומטה.

6. בסיום שלב הקירור יתחיל באופן אוטומטי שלב ערבוב החומרים.

במהלך הערבוב נורות Y5 ו-Y6 יבהבו לסירוגין.

משך הערבוב תלוי בסוג הגומיגם שנבחר:

- גומיגם רגיל- 3 שניות.

- גומיגם פינוק- 5 שניות.

7. לאחר סיום הערבוב יתבצע תהליך האריזה באופן אוטומטי.

כל מחזור ייצור יוסיף מארז אחד למיכל האחסון.

8. ניתן להתחיל מחזור ייצור נוסף על ידי בחירה מחדש של סוג הגומיגם והרמת המתג X_1 .
לאחר הורדת המתגים לפי סדר ההרמה (X_3, X_2, X_1)

9. הרם את מתג החירום X_5 על מנת לסיים את יום העבודה באופן מיידי.

בעת סיום יום העבודה:

- כל המשתנים יתאפסו.

- נורה γ_7 תכבה.

- ביציאה האנלוגית (Analog Output) יוצג מספר מארזי הגומיגם שיוצרו במהלך היום ביחידות עשרוניות. לדוגמה: אם יוצרו 3 מארזים יוצג הערך 0.3.