

README – הוראות למפעיל

****יש לקרוא את ההוראות המפעיל מההתחלה ועד הסוף לצורך שימוש נכון בסימולציה**

1. פתיחת קובץ הקוד.

2. וידוא כי הבקר אינו במצב ריצה וכי מצב ה Watch 1 כבוי.

3. ביצוע ניקיון זיכרון הבקר ע"י Memory PLC Clear .

4. הרצת התוכנית:

4.1 טעינת התוכנית אל הבקר (לפי ההוראות שניתנו בתרגול).

4.2 הפעלת התוכנית ותחילת Watch 1.

4.2.1 בכל שלב בתוכנית, הרמת מתג X5 יפעיל מצב חירום אשר יביא לסיום יום העבודה

עבור לשלב 4.8.3.

4.3 הזנת ערכי מלאי חומרי הגלם- פטל, לימון, חומר מייצב (יחידות מידה- גרם) וגומי (יחידות מידה- כמות יחידות)

4.4 לחיצה על מתג X7 להתחלת יום עבודה- נורה Y7 תידלק (כלל הערכים מאופסים).

4.5 שלב ראשון- הכנת טעמי הגלידה:

4.5.1 הזנת ערך ב ANALOG INPUT 1 ע"י סיבוב המחוג בבקר (ערך בין 0-10 לא כולל ערכים עשרוניים בין 5-6).

4.5.2 הרמת X1- תתבצע דגימה של ANALOG INPUT 1, תדלק נורה Y0 למשך 5 שניות.

4.5.3 הורד את X1.

4.5.4 במידה ולא ניתן לייצר את מבוקשך עקב מחסור בחומר גלם- יסתיים יום העבודה. עבור לשלב 4.8.3.

4.6 שלב שני- קירור הגלידה:

4.6.1 הרמת מתג X2- תחילת תהליך הקירור, נורה Y2 תפעל. הורד מתג X2. התהליך יפסק לאחר 8 שניות או לאחר הרמת מתג X3 המצביע על טמפר' השווה ל10 מעלות ומטה.

4.6.2 במידה והרמת את X3, הורד אותו.

4.7 שלב שלישי- ערבוב החומרים ואחסון:

4.7.1 באופן אוטומטי, לאחר סיום שלב הקירור, יחלו נורות Y5 ו-Y6 להבהב לסירוגין.

4.7.2 במידה ותרצה לייצר מארז גומיגם נוסף, חזור לשלב 4.6.

4.7.3 במידה והגעת לסוף יום העבודה (ממצב חירום או ממחסור במלאי)- יוצג בשעון

ANALOG OUTPUT מספר מארזי הגומיגם ביחידות עשרוניות (למשל: 5 יחידות = 0.5).

הערה: על מנת להתחיל יום עבודה חדש נדרש לחזור משלב 4.