

נספח 1- README

השתמש בתוכנית זו על מנת לדמות יום עבודה במפעל לייצור גלידות המתמחה בייצור גומיגם.

1. הזן בחלון 1 Watch את ערכי מלאי הפתיחה עבור חומרי הגלם בשורות 1102D (פטל), 1104D (לימון), 1106D (חומר מייצב), 1108D (גומי) ואת רגיסטר מיכל האחסון 1110D.
2. לחץ על מתג X7 על מנת להתחיל את יום העבודה.
3. נורה Y7 תישאר דלוקה כל עוד התוכנית במהלך יום העבודה.
4. הזן בכניסה האנלוגית (Analog Input1) ערך שמגדיר את סוג מארז הגומיגם אותו אתה מעוניין לייצר. ערך בטווח של 0-5 עבור מארז רגיל וערך בטווח של 6-10 עבור מארז פינוק.
5. הרם את המתג X1 לביצוע דגימה של הכניסה האנלוגית ותחילת שלב הכנת טעמי הגלידה.
6. לאחר שהמערכת מוודאת כי קיים מספיק חומר גלם לייצור המארז, הכמויות המתאימות יופחתו ממכלי המלאי, ונורית Y0 תידלק למשך 5 שניות.
7. הרם את המתג X2 לתחילת שלב קירור הגלידה במכלים.
8. נורה Y2 תדלוק לאורך כל תהליך הקירור למשך עד 8 שניות או עד להרמת מתג X3 (המייצג חיישן טמפרטורה המצביע על 10 מעלות ומטה).
9. בסיום שלב הקירור יחל שלב הערבוב באופן אוטומטי. נורות Y5 ו-Y6 יבהבו לסירוגין למשך 3 שניות עבור גומיגם רגיל, או למשך 5 שניות עבור גומיגם פינוק.
10. בסיום הערבוב, הגלידות נארוזות אוטומטית וערך רגיסטר מיכל האחסון עולה ב-1.
11. הורד את מתגים X1, X2, X3.
12. להרצה נוספת (ייצור מארז נוסף) חזור לביצוע שלבים 4-10.
13. במידה ואין מספיק חומר גלם באחד המכלים בעת דגימת שלב ההכנה (X1), יום העבודה יסתיים, נורה Y7 תכבה וכלל המשתנים הרלוונטיים יתאפסו.
14. בכל שלב ניתן ללחוץ על מתג החירום X5, להפסיק את יום העבודה ולאפס את כל המשתנים הרלוונטיים.
15. בסיום יום העבודה ניתן להסתכל בשעון היציאה האנלוגית (ANALOG OUTPUT) ולראות כמה מארזי גומיגם יוצרו באותו יום במספר עשרוני (לדוגמא 0.5 מציין שיוצרו 5 מארזים).