```
C. 实时操作系统
                    D. 嵌入式操作系统
3. 多道程序系统指的是()
A. 在实时系统中同时运行多个程序
B. 同一时刻在一个处理器上运行多个程序
C. 在网络系统中同时运行多个程序
D. 在一个处理器上并发运行多个程序
4. 进程有若干属性,它们是()
A. 进程是静态的、有多种状态; 多个进程可以对应于相同的程序
B. 进程是动态的、只有一种状态; 多个进程可以对应于相同的程序
C. 进程是动态的、有多种状态; 多个进程不可以对应于相同的程序
D. 进程是动态的、有多种状态; 多个进程可以对应于相同的程序
5. 控制进程的原语中, 创建原语的功能是()
A. 分配工作区、建立进程控制块、置进程为运行态
B. 分配工作区、建立进程控制块、置进程为就绪态
C. 分配工作区、建立进程控制块、置进程为等待态
D. 分配工作区、建立进程控制块、置进程为挂起态
6. 操作系统会按若干原因选择进程运行,不是立即进入操作系统进行进程选择的情况是
A. 运行进程的时间片用完 B. 运行进程出错
C. 运行进程要等待某一事件发生 D. 有新进程进入就绪状态
7. 基址寄存器和界限寄存器是属于( )
                     B. 通用寄存器
A. 指令寄存器
C. 控制寄存器
                     D. 时钟寄存器
                   第1页共8页
               罗麦作业网 (www.luomai.org)
8. 存储管理实际管理的是( )
A. 辅助存储器
                     B. 全部主存储器
C. 主存储器中的用户区
                     D. 主存储器中的系统区
9. 页式存储管理中, 若不使用快表, 则采用二级页表时, 每访问一个操作数要访问主存
A. 1次
                     B. 2次
                     D. 4次
C. 3次
10. 存储介质上可连续存储信息的一个区域称为"块",下列关于"块"的错误概念是(
A. 块是主存储器与存储设备进行信息交换的逻辑单位
B. 每次交换总是交换一块或整数块信息
C. 存储设备的类型是决定块的大小的因素之一
D. 信息传输的效率是决定块的大小的因素之一
11. 当前大多数文件系统都可以采用树形目录结构使不同的用户建立各自的子目录,但仍然
无法做到( )
A. 不同的用户用相同的文件名命名文件
B. 同一个用户在自己不同的子目录中使用相同的文件名
C. 同一个用户用相同的绝对路径名访问不同的文件
D. 不同的用户用不同的绝对路径名访问同一个文件
12. 对于采用链接存储结构的文件,它的目录项中不包括()
A. 文件的物理地址
                     B. 索引表的物理地址
C. 文件的组织方式
                     D. 文件的存取权限
13. 用户要求使用独占设备时,给出设备相对号的原因是(
A. 用户无法知道将占用哪类设备
                 B. 用户无法知道将占用哪台设备
C. 用户无法知道将占用哪个通道
                 D. 用户无法知道设备能否被独占
14. 操作系统进行磁盘驱动调度的目的是( )
A. 加快磁盘传输数据的速度
B. 增加磁盘信息传输的吞吐量
C. 方便用户使用磁盘
D. 作为磁盘管理和文件管理的接口
15. 某文件共占用 8 个磁盘块 B0~B7, 磁盘每道有 8 个扇面,每个扇面可存放一个磁盘块,
磁盘旋转一圈的时间是 20ms,程序处理一个磁盘块的时间是 4ms, B0~B7 在一个磁道上优
化分布,磁头目前在 B0 起点处。则把 B0~B7 全部读出的时间是( )
A. 62.5ms
                     B. 60ms
C. 57.5ms
                     D. 55ms
                   第2页共8页
               罗麦作业网 (www.luomai.org)
16. 如果一组并发进程是无关的,则他们( )
A. 各自包含的程序都是不同的
B. 可以包含相同的程序, 但没有共享变量
C. 可以使用共享变量, 但各自有独立的数据集
D. 不能同时执行
17. 采用信箱方式进行通信时,任何进程调用 send 原语时应给出的参数是( )
A. 信件 M 及指定的信箱 N B. 信件存放地址 D 及指定的信箱 N
C. 发送进程名 S 及指定的信箱 N D. 接收进程名 R 及指定的信箱 N
18. 系统出现死锁一定同时保持四个必要条件,采用按序分配资源策略可以破坏的条件是
( )
A. 互斥使用资源
                     B. 非抢夺式分配
C. 占有并等待资源
                     D. 循环等待资源
19. 采用 PV 操作管理相关临界区时,若信号量的值可能在[-1, 1]之间变化,则与相关临界
区有联系的进程个数是()
A. 1
                     B. 2
C. 3
                     D. 4
20. PV 操作是在信号量上的操作。若某进程在调用 P 操作后不会成为等待状态,那么在调
用前信号量的值为(
A = 0
                     B. =-1
                     D. < 0 的某个整数
C. >0 的某个整数
二、多项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括
号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21. 当中央处理器处于管态时,则()
              B. 可以执行一切指令
A. 不允许执行特权指令
C. 只能执行访管指令
                     D. 可以执行系统调用程序
E. 操作系统可改变中央处理器的工作状态
22. 进程有许多属性,它们是(
                     )
A. 动态性
                     B. 并发性
C. 运行结果的确定性
                     D. 异步性
E. 运行时间的确定性
23. 中断有若干类型,它们是(
A. 硬件故障中断
                     B. 程序中断
C. 外部中断
                     D. 输入/输出中断
                   第3页共8页
               罗麦作业网 (www.luomai.org)
E. 程序员中断
24. 决定文件记录在磁盘上的物理位置的参数之一是(
                                 )
                     B. 扇区号
A. 文件号
C. 记录号
                     D. 柱面号
E. 磁头号
                     )
25. 关于通道程序的正确描述是(
A. 通道程序存放在主存储器中
                  B. 通道程序存放在辅助存储器中
C. 通道程序的指令属于 CPU 指令系统 D. 通道程序由 CPU 指令启动
E. 通道程序独立于主机程序运行
三、填空题(本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分)
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
27. 把能在嵌入式计算机系统中对各种部件、装置等资源进行统一协调、处理和控制的系统
软件称为_____。
28. 程序状态字常用的英文缩写是。
29. 一个程序在一个 上的一次执行称为一个进程。
30. 进程控制块的管理信息包含队列指针和_____。
31. 现代操作系统中,可以把用户的一个应用问题作为一个进程,把该进程中
的各部分分别作为线程。
32. 同一进程中的各线程驻留在分配给该进程的主存地址空间中,且共享该进程的
33. 通常在空闲区表中把空闲区项按地址顺序从小到大排列的主存分配算法称为
算法。
34. 页式存储管理中,在逻辑空间连续,而物理空间不连续情况下,硬件的地址转换机构通
过 能正确地转换地址。
35. 可变分区存储管理的主存分配算法中,寻找次数最少的是算法。
36. 按照文件受保护的级别分类, 可将文件分成只读文件、读写文件、执行文件和
文件等类别。
37. 在对索引结构的文件进行读/写前,先要把该文件的______读到主存储器。
38. 如果把一首乐曲作为一个文件存放,通常应该选用______作为这个文件的逻辑
结构。
39. 某城市的人口管理系统中有一个"人口"文件,城市中的每个人都对应着该文件中的一个
记录。该系统对"人口"文件的操作主要是对指定人员的记录的查阅、修改、增加或删除,并
要求任何一种操作都要在一秒左右的时间内完成。在这样的情况下,适合该文件的存储结构
                   第4页共8页
               罗麦作业网 (www.luomai.org)
是 结构。
40. 用户程序中调用的设备与该程序运行时实际占用的设备无关,设备的这种特性称为
41. 中断装置响应中断后,交给操作系统处理,操作系统根据产生中断的通道号、设备号查
     就可知道是哪个作业进程在执行中请求启动设备的。
42. 若操作系统管理磁盘时采用了缓冲池技术,那么当用户请求把文件存人磁盘时,操作系
统通常并不真正启动磁盘,仅当缓冲区要被______时,才把尚未保存到磁盘上的文件写
回磁盘。
43. 某文件的 3 个记录 R0~R2 位于同一个柱面,磁盘块的大小和扇区的大小相同,这 3 个
记录所在的(磁头号,扇区号)分别是(1,7),(2,7),(1,3),磁头目前是在扇区5的位置。
此时,用户请求读出这3个记录,经过旋转调度,这3个记录被读出的次序是。
44. 在若干进程调用 P(S)后,有 n 个进程处于等待信号量 S 的状态。此后又有 m 个进程(m < n)
调用了 V(S),则现在信号量 S 的值应该是。
45. 系统有某类资源 7 个。如果每个进程最多申请 3 个资源,为保证系统的安全,应限制最
多_____个进程并发执行。
四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分)
46. 简单叙述引入进程的意义。
47. 试述页式存储管理中高速缓冲寄存器(或快表)的作用。
48. "建立"文件和"打开"文件时针对文件目录的操作有什么不同?
49. 当两个作业 A 和 B 同时要求采用斯普林操作进行打印机输出时,除了这两个作业的程
序外还用到操作系统中的哪些程序?请给出这些程序的名称,并结合这些程序的工作状
态的变化, 描述从 A 和 B 提出打印要求, 到完成打印的过程。(假设在整个过程中不会
出现资源不足的情况)
50. 银行家算法为什么能避免死锁?
五、综合题(本大题共 3 小题,每小题 10 分,共 30 分)
51. 说明批处理操作系统作业调度算法的设计原则,并列出各算法名称。
52. 用户程序需要读出记录式文件中的一个记录时,该程序只知道该文件的路径名和要读出
记录的记录号。若这个文件采用索引存储结构,请说明如何根据该文件的路径名和要读出记
录的记录号得到该记录的磁盘物理地址的。(提示:从打开文件时的有关操作说起)
53. 某单位要对参加招聘的人员进行面试。待聘人员先要从1号门进入接待室。接待室最多
可同时容纳 20 人, 当不满 20 人时, 允许在门外的等待者进入。每次允许在接待室等待的一
个人通过2号门进入面试室,一个面试者结束面试后再让下一个进入。回答下列问题:
(1)把每个面试者看作一个进程。若用 PV 操作进行管理, 应怎样定义信号量及其初值?
(2)在下面进程的程序中的方框位置填写正确的 P、V 操作,以保证并发进程的正确执行。
                   第5页共8页
               罗麦作业网 (www.luomai.org)
   begin
    进入接待室;
      2
    进入面试室;
      3
    面试结束;
      4
   end;
答: (1)
  (2) ① ;
             2;
             4
  绝密★启用前
      2012年4月高等教育自学考试全国统一命题考试
           操作系统概论试题答案及评分参考
                 (课程代码 02323)
  一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)
 1, A 2, B 3, D 4, D 5, B 6, B 7, C 8, C 9, C 10, A
 11, C 12, B 13, B 14, B 15, D 16, B 17, A 18, D 19, B 20, C
 二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)
 21, B, D, E
                 22, A, B, D
                              23, A, B, C, D
 24, B, D, E
                 25, A, D, E
 三、填空题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)
 26、系统
                        27、嵌入式操作系统
 28, PSW
                        29、数据集
 30、进程优先数
                        31、可以并发执行
 32、所有资源
                        33、最先适应分配
 34、页表
                        35、最坏适应分配
 36、不保护
                       37、索引表
 38、流式文件
                       39、索引
 40、设备的独立性
                       41、设备分配表
 42、收回重新分配
                       43、R0, R2, R1(若填 R1, R2, R0 也是正确的)
 44, m-n
                       45, 3
                   第6页共8页
               罗麦作业网 (www.luomai.org)
四、简答题(本大题共5小题,每小题4分,共20分)
46、通过提高资源利用的并发程度提高资源的利用率。
                                         (2分)
   正确描述程序的执行情况。
                                         (2分)
47、页式存储管理中每取一条指令或一个操作数都要先访问页表才能找到指令或操作数,
   二次访问主存使效率降低。
                                         (2分)
   为此系统设置高速缓存,将当前访问的页表项放入缓存,使访问页表的速度有数量级提
   高。缓存中找不到时再从页表中取,并及时更新缓存。
                                         (2分)
48、建立文件时需检查该文件的目录是否已经存在。若否,则为该文件建立目录项。(2分)
  打开文件时应把该文件的目录读人主存储器。
                                         (2分)
         操作系统概论试题答案及评分参考 第 1 页 (共 2 页)
 49、这些程序是"井管理"和"缓输出"程序。(答对一个给 0.5 分, 共 1 分)
   当作业 A 提出打印要求时,"井管理"程序接受 A 的要打印的内容到输出井中,当内容
   全部放入输出井后,"井管理"就完成了作业A要求的工作,作业A可继续向下运行。
                                       (1分)
   同时"缓输出"程序从输出井中取出这些内容并进行打印。
                                       (1分)
   作业 B 与作业 A 的工作过程类似,只是在遇到"井管理"正在为作业 A 工作时,作业
                                       (1分)
   B需等待工作的完成。
 50、银行家算法是在保证至少有一个进程能得到所需的全部资源的前提下进行资源分配的,
                                       (2分)
   于是能使所有的进程在有限的时间内得到各自所需的全部资源,
                                       (1分)
                                       (1分)
   保证了系统处于安全状态,从而避免死锁。
 五、综合题 (本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)
 51、原则:公平:不会无限制地拖延一个作业的运行。
      平衡资源利用:尽可能使系统资源忙碌。
      极大的流量: 为尽可能多的作业服务。
   (共5分, 名称与说明各1分, 全答对5分。)
                                       (1分)
      名称: 先来先服务
                                       (1分)
         计算时间短的优先
                                       (1分)
         响应比高者优先
                                       (1分)
         优先级调度
                                       (1分)
         均衡调度
                   第7页共8页
               罗麦作业网 (www.luomai.org)
52、用户程序通过"打开文件"操作,根据文件的路径名找到文件目录,在文件目录中检索
                                        (3分)
   到该文件的目录项。
                                        (2分)
   根据目录项中的索引表地址把索引表读入主存储器。
  在执行"读文件"操作时,根据记录号在索引表中查找该记录所在的逻辑块号。(4分)
   (如果这里不写"逻辑块号",而写"磁盘地址",同样给分)
   磁盘管理程序将逻辑块号转换成该块的磁盘地址,即柱面号、磁头号和扇面号。(1分)
53、(1) 定义两个信号量 S1 和 S2,
                                        (2分)
     初值 S1 := 20, S2 := 1
                                        (2分)
  (2) ① P(S1)
                                        (2分)
     2 P(S2)
     ③ V(S1)
     (4) V (S2)
     (两个 V 操作的次序可以对调)
  注:信号量符号可自定义,但初值要正确,且相应的 P、V 操作要与所定义的信号量匹
     配。
    操作系统概论试题答案及评分参考 第 2 页 (共 2 页)
                   第8页共8页
```

罗麦作业网 (www.luomai.org)

操作系统概论试题

在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的

1. 操作员接口是操作系统为用户提供的使用计算机系统的手段之一,该接口是指()

B. 一组系统调用程序

D. 一条 I / O 指令

2. 在一个能提供多个用户同时直接输入、调试和运行自己程序的计算机系统中应配置

B. 分时操作系统

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分)

括号内。错选、多选或未选均无分。

A. 一组操作控制命令

C. 一条访管指令

A. 批处理操作系统

()