

Progetto LAN Aziendale NewDesign con VLSM e simulazione Cisco Packet Tracer

ALUNNO : BUTT MOHAMMAD MUSIAB

CLASSE : 5[^]AI

DOCENTI : IPPOLITO ANDREA ED ORNETTI GIORGIO

SCUOLA : ITIS CASTELLI

STRUMENTI UTILIZZATI :

- 1x Router Cisco 2901
- Switch Cisco 2960-24TT
- 12x PC Client
- 2x Server
- 1x Stampante

TOPOLOGIA UTILIZZATA :

La rete adotta una **topologia a stella estesa incentrata** sullo **Switch centrale** (Switch0). Lo switch è **collegato sia al Router0 sia a tutti i dispositivi finali** (PC, Server e Stampante) **tramite cavi diretti (Straight-Through)**, raggruppando le porte nelle rispettive **VLAN per ciascun reparto aziendale**.

TABELLA DEL PIANO DI INDIRIZZAMENTO VLSM:

Area	Host	Rete / CIDR	Mask	1° host	Ultimo host	Broadcast	Gateway (Scelto)
Designer	12	192.168.10.0 /28	255.255.255.240	192.168.10.1	192.168.10.14	192.168.10.15	192.168.10.1
Programmatori	10	192.168.10.16/ 28	255.255.255.240	192.168.10.17	192.168.10.30	192.168.10.31	192.168.10.17
Amministrazione	6	192.168.10.32/ 28	255.255.255.240	192.168.10.33	192.168.10.46	192.168.10.47	192.168.10.33
Server	4	192.168.10.4 8/29	255.255.255.24 8	192.168.10.4 9	192.168.10.5 4	192.168.10.5 5	192.168.10.49

INDIRIZZI IPv4 ASSEGNATI AI PRINCIPALI DISPOSITIVI :

Router0 :

- Gi0/0.10 (Gateway Designer): 192.168.10.1
- Gi0/0.20 (Gateway Programmatori): 192.168.10.17
- Gi0/0.30 (Gateway Amministrazione): 192.168.10.33
- Gi0/0.40 (Gateway Server): 192.168.10.49

Designer:

- PC0: 192.168.10.2
- PC1: 192.168.10.3
- PC2: 192.168.10.4
- PC3: 192.168.10.5

Programmatori:

- PC4: 192.168.10.18
- PC5: 192.168.10.19
- PC6: 192.168.10.20
- PC7: 192.168.10.21

Amministrazione:

- PC8: 192.168.10.34
- PC9: 192.168.10.35
- PC10: 192.168.10.36
- PC11: 192.168.10.37

Stampante (Printer 0):

- 192.168.10.38

Server (Server0):

- 192.168.10.50

Server (Server1):

- 192.168.10.51

PROVE PING :

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit	Delete
	Successful	PC0	Server0	ICMP		0.000	N	0	(edit)	
	Successful	PC4	PC11	ICMP		0.000	N	1	(edit)	
	Successful	PC11	PC2	ICMP		0.000	N	2	(edit)	