



POLITÉCNICA

DETALLE DE TRANSPARENCIA 54

Fernando Pérez Costoya
Curso 2026/27

Tablas en memoria

BCP A

fd

0	11
1	34
2	34
3	12
4	0
5	0
6	0
...	

BCP B

fd

0	15
1	48
2	48
3	0
4	9
5	44
6	0
...	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4				
5	0	0	0	0
6				
				
				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	Tipo	nopens	
21			
13			
0	0	0	0
62			
0	0	0	0
.....			
.....			
.....			

¿Proceso B abre O_RDWR fichero con nº inodo 6?

Tablas en memoria

BCP A		BCP B	
fd		fd	
0	11	0	15
1	34	1	48
2	34	2	48
3	12	3	2
4	0	4	9
5	0	5	44
6	0	6	0
...		...	

Tabla intermedia			
	Nodo-i	Posición	Referen. rw
1			
2	6	0	1 11
3	0	0	0 0
4			
5	0	0	0 0
6			
			
			

Tabla de inodos en memoria			
Nodo-i	Tipo	nopens	
21			
13			
0	0	0	0
62			
6		1	
.....			
.....			
.....			

¿Proceso A abre O_RDONLY fichero con nº inodo 6?

Tablas en memoria

BCP A

fd	
0	11
1	34
2	34
3	12
4	3
5	0
6	0
...	

BCP B

fd	
0	15
1	48
2	48
3	2
4	9
5	44
6	0
...	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2	6	0	1	11
3	6	0	1	10
4				
5	0	0	0	0
6				
				
				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	Tipo	nopens	
21			
13			
0	0	0	0
62			
6		2	
.....			
.....			
.....			
.....			

¿Proceso B abre O_RDONLY fichero con nº inodo 14?

Tablas en memoria

BCP A		BCP B	
fd		fd	
0	11	0	15
1	34	1	48
2	34	2	48
3	12	3	2
4	3	4	9
5	0	5	44
6	0	6	5
	...		...

Tabla intermedia			
	Nodo-i	Posición	Referen. rw
1			
2	6	0	1 11
3	6	0	1 10
4			
5	14	0	1 10
6			
			
			

Tabla de inodos en memoria			
Nodo-i	Tipo	nopens	
21			
13			
14		1	
62			
6		2	
.....			
.....			
.....			

¿Proceso B crea hijo C (*fork*)?

Tablas en memoria

BCP A
fd

0	11
1	34
2	34
3	12
4	3
5	0
6	0
...	

BCP B
fd

0	15
1	48
2	48
3	2
4	9
5	44
6	5
...	

BCP C
fd

0	15
1	48
2	48
3	2
4	9
5	44
6	5
...	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2	6	0	2	11
3	6	0	1	10
4				
5	14	0	2	10
6				
				
				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	Tipo	nopens	
21			
13			
14		1	
62			
6		2	
.....			
.....			
.....			

¿Proceso C write de 1827 bytes usando descriptor 3?

Tablas en memoria

BCP A		BCP B		BCP C	
fd		fd		fd	
0	11	0	15	0	15
1	34	1	48	1	48
2	34	2	48	2	48
3	12	3	2	3	2
4	3	4	9	4	9
5	0	5	44	5	44
6	0	6	5	6	5
	...		...		...

Tabla intermedia			
	Nodo-i	Posición	Referen. rw
1			
2	6	1827	2 11
3	6	0	1 10
4			
5	14	0	2 10
6			
			
			

Tabla de inodos en memoria			
Nodo-i	Tipo	nopens	
21			
13			
14		1	
62			
6		2	
.....			
.....			
.....			
.....			

¿Proceso B read de 47 bytes usando descriptor 6?

Tablas en memoria

BCP A		BCP B		BCP C	
fd		fd		fd	
0	11	0	15	0	15
1	34	1	48	1	48
2	34	2	48	2	48
3	12	3	2	3	2
4	3	4	9	4	9
5	0	5	44	5	44
6	0	6	5	6	5
	...		...		...

Tabla intermedia				
	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2	6	1827	2	11
3	6	0	1	10
4				
5	14	47	2	10
6				
				
				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	Tipo	nopens	
21			
13			
14		1	
62			
6		2	
.....			
.....			
.....			
.....			

¿Proceso A read de 574 bytes usando descriptor 4?

Tablas en memoria

BCP A		BCP B		BCP C	
fd		fd		fd	
0	11	0	15	0	15
1	34	1	48	1	48
2	34	2	48	2	48
3	12	3	2	3	2
4	3	4	9	4	9
5	0	5	44	5	44
6	0	6	5	6	5
	...		...		...

Tabla intermedia			
	Nodo-i	Posición	Referen. rw
1			
2	6	1827	2 11
3	6	574	1 10
4			
5	14	47	2 10
6			
			
			

Tabla de inodos en memoria			
Nodo-i	Tipo	nopens	
21			
13			
14		1	
62			
6		2	
.....			
.....			
.....			
.....			

¿Proceso B close descriptor 3?

Tablas en memoria

BCP A

fd	
0	11
1	34
2	34
3	12
4	3
5	0
6	0
...	

BCP B

fd	
0	15
1	48
2	48
3	0
4	9
5	44
6	5
...	

BCP C

fd	
0	15
1	48
2	48
3	2
4	9
5	44
6	5
...	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2	6	1827	1	11
3	6	574	1	10
4				
5	14	47	2	10
6				
				
				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	Tipo	nopens	
21			
13			
14		1	
62			
6		2	
.....			
.....			
.....			
.....			

¿Proceso C close descriptor 3?

Tablas en memoria

BCP A

fd

0	11
1	34
2	34
3	12
4	3
5	0
6	0
...	

BCP B

fd

0	15
1	48
2	48
3	0
4	9
5	44
6	5
...	

BCP C

fd

0	15
1	48
2	48
3	0
4	9
5	44
6	5
...	

Tabla intermedia

	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2	6	1827	0	11
3	6	574	1	10
4				
5	14	47	2	10
6				
				
				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	Tipo	nopens	
21			
13			
14		1	
62			
6		1	
.....			
.....			
.....			

¿Proceso A close descriptor 4?

Tablas en memoria

BCP A		BCP B		BCP C	
fd		fd		fd	
0	11	0	15	0	15
1	34	1	48	1	48
2	34	2	48	2	48
3	12	3	0	3	0
4	0	4	9	4	9
5	0	5	44	5	44
6	0	6	5	6	5
	...		...		...

Tabla intermedia				
	Nodo-i	Posición	Referen.	rw
1				
2	0	0	0	0
3	6	574	0	10
4				
5	14	47	2	10
6				
				
				

Tabla de inodos en memoria

Nodo-i	Tipo	nopens	
21			
13			
14		1	
62			
6		0	
.....			
.....			
.....			
.....			