SM

- 2 nr intregi

	S	4	2	1	
$X = -6 =$	1	1	1	0	$_{SM}$
$Y = 7 =$	0	1	1	1	$_{SM}$

$\longrightarrow$ count 3

	S	64	32	16	8	4	2	1	
$P = -6 \cdot 7 = -42 =$	1	0	1	0	1	0	1	0	$_{SM}$

A	Q	M	COUNT	A.C.S.
0 0 0 0		0 1 1 1	00	C_0
	1 1 1 $\boxed{0}$			C_1
0 0 0 0	0 1 1 $\boxed{1}$		01	C_3
$\oplus$ 1 1 1				
0 1 1 1				C_2
0 0 1 1	1 0 1 $\boxed{1}$		10	C_3
$\oplus$ 1 1 1				
1 0 1 0				C_2
0 1 0 1	0 1 0 1		11	C_3
			COUNT3	
1 0 1 0	1 0 1 0			C_4
1 0 1 0				C_5
	1 0 1 0			C_6

EXOR

- 2 nr fractionare

$$X = -\frac{55}{64} = -55 \cdot 2^{-6} = -110 \cdot 2^{-7} =$$

$$Y = -\frac{103}{128} = -103 \cdot 2^{-7} = -103 \cdot 2^{-7} =$$

S	64	32	16	8	4	2	1	$\cdot 2^{-7}$
1	1	1	0	1	1	1	0	SM
1	1	1	0	0	1	1	1	SM

$$P = (-110) \cdot (-103) \cdot 2^{-14} = 11\,330 \cdot 2^{-14} =$$

$$= \overset{S}{0}\,0010\ 1100\ \ 0100\ \ 0010 \cdot 2^{-14}$$

A	Q	M	COUNT	A.C.S.
0000 0000		1110 0111	000	C_0
	1110 1110			C_1
0000 0000	0111 0111		001	C_3
⊕ 110 0111				
0110 0111				C_2
0011 0011	1011 1011		010	C_3
⊕ 110 0111				
1001 1010				
0100 1101	0101 1101		011	
⊕ 110 0111				
1011 0100				
0101 1010	0010 1110		100	
0010 1101	0001 0111		101	
⊕ 110 0111				
1001 0100				
0100 1010	0000 1011		110	
⊕ 110 0111				

1011	0001			
0101	1000	1000	0101	111
0010	1100	0100	0010	
4096	1024	256 128 64	32 16 8 4 2 1	
0010	1100			
8192	2048 512			
		0100	0010	

$$P = \frac{8192 + 2048 + 1024 + 64 + 2}{2^{14}} = 11\,330 \cdot 2^{-14}$$

Robertson

$X = 1110\ 1110 = 1001\ 0010_{c_2}$

$Y = 1110\ 0111 = 1001\ 1001_{c_2}$

F	A	Q	M	COUNT ↘7	ACS.
0	0000 0000		1001 1001	000	C_0
		1001 0010			C_1
	0000 0000	0100 1001		001	C_3
	⊕ 1001 1001				C_2
1	1001 1001				
	1100 1100	1010 0100		010	C_3
	1110 0110	0101 0010		011	C_3
	1111 0011	0010 1001		100	C_3
	⊕ 1001 1001				
	X 1000 1100				C_2
	ignorăm				
	1100 0110	0001 0100		101	C_3
	1110 0011	0000 1010		110	C_3
	1111 0001	1000 0101		111	C_3
	⊕ 0110 0111				
	0101 1000				
	0010 1100	0100 0010			

ANB

!=0

00 , 11 -> nu se face nimic

10 -> scădere

01 -> adunare

A	Q	Q[-1]	M	COUNT
0000 0000			1001 1001	000
	1001 0010	0		