! Ne uităm la 4 biți $(1+\log_2 n)$

x_{i+2}	x_{i+1}	x_i	x_{i-1}		OP
0	0	0	0		0
0	0	0	1		1
0	0	1	0		1
0	0	1	1		2
0	1	0	0		2
0	1	0	1		3
0	1	1	0		3
0	1	1	1		4
1	0	0	0		$\overline{4}$
1	0	0	1		$\overline{3}$
1	0	1	0		$\overline{3}$
1	0	1	1		$\overline{2}$
1	1	0	0		$\overline{2}$
1	1	0	1		$\overline{1}$
1	1	1	0		$\overline{1}$
1	1	1	1		0

1. $X = -123 = \overset{S}{1}\,\overset{64}{1}\,\overset{32}{1}\,\overset{16}{1}\;\;\overset{8}{1}\,\overset{4}{0}\,\overset{2}{1}\,\overset{1}{1}_{SM} = \overset{S}{1}\,000\;\;0101_{C_2} \longrightarrow$ CNT 2

$Y = -71 = 1100\;\;0111_{SM} = 1011\;\;1001_{C_2}$

CNT	A	Q	Q[-1]	M
0000	0000 0000	1011 1001	0	11 1000 0101
(+)	11 1000 0101		+M	-M
	11 1000 0101			00 0111 1011
	→ RSHIFT cu 3 biți			
	11 1111 0000	1 0111 0111	0	-M
0100	0111 1011			
(+)				
	00 0110 1011			
	00 0011 1101	0 1110 1110	1	-M
1000	0111 1011			
(+)				
	00 1000 1000			
	00 0001 0001	0 0001 1101	1	

→ shifterzi câte 3

→ pași $= \left\lceil \frac{n}{3} \right\rceil - 1$

CNT $= \left\lceil \log_2 \frac{n}{3} \right\rceil$ nu ored