X – deîmpărțit → trebuie scris pe 16 biți

Y – împărțitor

① X = 5771 = 0001 0110 1000 1011

32768 8192 2048 512 128 64 32 16 8 4 2 1

16384 4096 1024 256

Y = 135 = 1000 0111

CNT	A	Q	M
000	0001 0110	1000 1011	1000 0111
	Deîmpărțitul se shiftează la stânga cu un bit (nu va conta la CNT)		
000	0010 1101	0001 0$\boxed{1}$0	
⊖	1000 0111		
neg →	1010 0110	0001 0110	
⊕	1000 0111		
	0010 1101		
	LSHIFT		
	0101 1010	0010 1100	
001 ⊖	1000 0111		
neg. →	1101 0011	0010 1100	
⊕	1000 0111		
	0101 1010		
	1011 0100	0101 1000	
010 ⊖	1000 0111		
poz →	0010 1101	0101 1001	
	0101 1010	1011 0010	
011 ⊖	1000 0111		
neg. →	1101 0011	1011 0010	
⊕	1000 0111		
	0101 1010		
	1011 0101	0110 0100	

mereu prim pas scădere

dacă dă neg ⇒ adunăm la loc

dacă S → 1 ⇒ Q[0] = 0; → 0 ⇒ Q[0] = 1

100	⊖ 1000 0111		
poz →	0010 1110	0110 0101	
	0101 1100	1100 1010	
101	⊖ 1000 0111		
neg →	1101 0101	1100 1010	
	⊕ 1000 0111		
	0101 1100		
	1011 1001	1001 0100	
110	⊖ 1000 0111		
poz →	0011 0010	1001 0101	
	0110 0101	0010 1010	
111	⊖ 1000 0111		
neg →	1101 1110	0010 1010	
		câtul	
		$2+8+32=42$	

Restul este negativ, deci vom face o corecție

	⊕ 1000 0111		
	0110 0101		
	rest		
	$1+4+32+64=101$		

Verificare

$135 \cdot 42 + 101 = 5670 + 101 = 5771$

$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 2} \\ {\scriptstyle 11} \\ 135\cdot \\ 42 \\ \hline 270 \\ 540 \\ \hline 5670 \end{array}$$