

MQ3 Yazıyor Lakin
MQ2 FZPZ
Bulamadığım için
mq3 koydum

Pin Bağlantıları:
MQ-2 Gaz
Sensörü Analog ->
Arduino Mega pin
A0

Servo Motorlar:
- Kapı Servo -> Arduino Mega pin 2
- Bariyer Servo -> Arduino Mega pin 3
- Perde Servo -> Arduino Mega pin 4

- Yağmur Sensörü
Analog -> Arduino
Mega pin A1

Trafik Lambası LEDleri:
- Kırmızı LED -> Arduino Mega pin 24 (330 ohm dirençli)
- Sarı LED -> Arduino Mega pin 25 (330 ohm dirençli)
- Yeşil LED -> Arduino Mega pin 26 (330 ohm dirençli)

Alarm LEDleri:
- Deprem LED -> Arduino Mega pin 27 (330 ohm dirençli)
- Gaz/Yangın LED -> Arduino Mega pin 28 (330 ohm dirençli)
- Hareket LED -> Arduino Mega pin 29 (330 ohm dirençli)
- Mesafe Alarm LED -> Arduino Mega pin 30 (330 ohm dirençli)

IR Alıcı (KUMANDA)
- Veri -> Arduino Mega pin 12
- VCC -> Arduino Mega 5V
- GND -> Arduino Mega GND

Kızılötesi Bariyer Sensörü
- Alıcı (Receiver) Sinyal -> Arduino Mega pin 7
- Alıcı (Receiver) VCC -> Arduino Mega 5V
- Alıcı (Receiver) GND -> Arduino Mega GND
- Verici (Transmitter) VCC -> Arduino Mega 5V
- Verici (Transmitter) GND -> Arduino Mega GND

Buzzer:
- Pozitif ->
Arduino Mega
pin 10 (PWM)
- Negatif ->
Arduino Mega
GND

- PIR Hareket
Sensörü ->
Arduino Mega pin
33

- DHT11 ->
Arduino Mega pin
31

- Tilt Sensör
(Deprem) ->
Arduino Mega pin
34

- Alev Sensörü ->
Arduino Mega pin
32

HC-SR04 Mesafe
Sensörü:
- Trig -> Arduino
Mega pin 35
- Echo ->
Arduino Mega
pin 36

Röle Modülü (4 kanal):
- Röle 1 (Lamba) -> Arduino Mega pin 37
- Röle 2 (Gaz Vanası) -> Arduino Mega pin 38
- Röle 3 (Priz) -> Arduino Mega pin 39
- Röle 4 (Yangın Söndürme) -> Arduino Mega pin 40
- VCC -> Arduino Mega 5V
- GND -> Arduino Mega GND