

1. El Comptador de Clics

Crea una finestra amb un `JButton` i un `JLabel`. Cada vegada que l'usuari premi el botó, el número del text de l'etiqueta s'ha d'incrementar en 1.

- **Component clau:** `JButton`, `JLabel`.
- **Listener:** `ActionListener`.

2. Mirall de Text

Dissenya una pantalla amb un `JTextField` i un `JLabel`. A mesura que l'usuari escrigui al camp de text, l'etiqueta s'ha d'actualitzar en temps real amb el mateix contingut.

- **Component clau:** `JTextField`.
- **Listener:** `DocumentListener` (o `KeyListener` per a casos senzills).

3. Selector de Colors (RGB)

Crea tres botons: "Vermell", "Verd" i "Blau". En pulsar cada botó, el color de fons d'un `JPanel` central ha de canviar al color corresponent.

- **Component clau:** `JPanel`, `JButton`.
- **Mètode:** `setBackground(Color)`.

4. L'Interruptor "Màgic"

Posa un `JCheckBox` amb el text "Activa el botó". A sota, un botó que estigui desactivat (`setEnabled(false)`) per defecte. Només quan el checkbox estigui marcat, el botó s'ha d'activar.

- **Component clau:** `JCheckBox`, `JButton`.
- **Listener:** `ItemListener`.

5. Sumadora Express

Dues caixes de text (`JTextField`) per introduir números i un botó de "Sumar". El resultat s'ha de mostrar en una tercera etiqueta.

- **Repte:** Gestiona l'error si l'usuari introdueix lletres en lloc de números (fent servir un `try-catch`).

6. Llista de la Compra

Un `JTextField` i un `JButton` per afegir elements a una `JList`. Cada vegada que es prem el botó, el text del camp s'afegeix a la llista.

- **Component clau:** `JList`, `DefaultListModel`.

7. Selector de Font (Mida)

Utilitza un `JSlider` amb valors del 10 al 50. A sota, un text que canviï de mida automàticament segons la posició del lliscador.

- **Component clau:** `JSlider`, `JLabel`.
- **Listener:** `ChangeListener`.

8. Escollir el Sistema Operatiu

Presenta tres `JRadioButton` (Windows, Linux, macOS) dins d'un `ButtonGroup`. Quan se'n seleccioni un, mostra una imatge o una icona representativa en un `JLabel`.

- **Component clau:** `JRadioButton`, `ButtonGroup`, `ImageIcon`.

9. Salutació Personalitzada (Combo Box)

Un desplegable `JComboBox` amb títols (Sr., Sra., Dr.) i un camp per al nom. En prémer un botó "Saluda", ha de sortir un `JOptionPane` dient: "Hola, [Títol] [Nom]!".

- **Component clau:** `JComboBox`, `JOptionPane`.

10. El detector de ratolí

Dissenya un `JPanel` gran i buit. Fes que les coordenades (X, Y) del punter es mostrin en una etiqueta a la part inferior mentre l'usuari mou el ratolí per sobre del panell.

- **Component clau:** `JPanel`.
- **Listener:** `MouseMotionListener`.