DMP Electronics Inc. 瞻營全電子股份有限公司
No.15, Wugong 5th Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City, #24890, Taiwan, R.O.C
Tel:+886-2 22980770 Fax:+886-2 22991883 email:info@dmp.com.tw.

Vortex86DX2 mux pins for mass production chips (Top marking: YYWW-B-PB)

Port	Bit	Function					MCM			
0	7 ~ 0	GPIO P0_7 ~ 0	COM 5		F-SPI-2		8051A_P0_7 ~ 0	8051B_P0_7 ~ 0	8051B_TXD1	MC3_1
									8051B_RXD1	MC3_0
									8051B_TXDEN1	MC0_4
									8051B_TXDEN2	MC0_5
										MC0_3
										MC0_2
										MC0_1
										MC0_0
1	7 ~ 0	GPIO P1_7 ~ 0	COM 6				8051A_P1_7 ~ 0	8051B_P1_7 ~ 0		MC3_3
										MC3_2
										MC1_4
										MC1_5
										MC1_3
										MC1_2
										MC1_1
										MC1_0
2	7 ~ 0	GPIO P2_7 ~ 0	COM 7				8051A_P2_7 ~ 0	8051B_P2_7 ~ 0	SA31	MC3_5
									SA30	MC3_4
									SA29	MC2_4
									SA28	MC2_5
									SA27	MC2_3
									SA26	MC2_2
									SA25	MC2_1
									SA24	MC2_0
3	7 ~ 0	GPIO P3_7 ~ 0	COM 8	COM4_TXDEN	I2C1	EXT_RTC	8051A_P3_7 ~ 0			
				COM3_TXDEN	I2C0			8051B_P3_5 ~ 0	8051B_TXD2	
					F-SPI-1	EXP_SPI			8051B_RXD2	
4	7 ~ 0	GPIO P4_7 ~ 0	COM 1				8051A_P4_7 ~ 0	8051B_P4_7 ~ 0		MC7_1
										MC7_0
										MC4_4
										MC4_5
										MC4_3
										MC3_2
										MC3_1
										MC3_0
5	7 ~ 0	GPIO P5_7 ~ 0	COM 2	PWM 0,1,2				8051B_P5_7 ~ 0		MC7_1
										MC7_0
										MC4_4
										MC4_5
										MC4_3
										MC3_2
										MC3_1
										MC3_0
6	7 ~ 0	GPIO P6_7 ~ 0	COM 3		IDE	SD0		8051B_P6_7 ~ 0		MC7_5
										MC7_4
										MC6_4
										MC6_5
										MC6_3
										MC6_2
										MC6_1
										MC6_0
7	7 ~ 0	GPIO P7_7 ~ 0	COM 4			SD1		8051B_P7_7 ~ 0		MCB_1
										MCB_0
										MC8_4
										MC8_5
										MC8_3
										MC8_2
										MC8_1
										MC8_0
8	7 ~ 0	GPIO P8_7 ~ 0	COM9			PRN		8051B_P8_7 ~ 0		MCB_3
										MCB_2
										MC9_4
										MC9_5
										MC9_3
										MC9_2
										MC9_1
										MC9_0
9	6 ~ 2	GPIO P9_6 ~ 1						8051B_P9_6 ~ 0		MCB_4
										MCA_4
										MCA_5
										MCA_3
										MCA_2
	1				USB_Device					MCA_1
	0	GPIO P9_0						8051B_P9_0		MCA_0
	7	GPIO P9_7			WDT1/MTBF			8051B_P9_7		MCB_5
A	5	GPIO PA_5								
	7	GPIO PA_7		COM1_TXDEN						
	6	GPIO PA_6		COM2_TXDEN						
	4 ~ 0	GPIO PA_4 ~ 0		GSF 8254	HD Audio					
				PWM 2						