* character table

O	$1(1)$	$2_{001}(3)$	$2_{110}(6)$	$3^+_{111}(8)$	$4^+_{001}(6)$
A_1	1	1	1	1	1
A_2	1	1	−1	1	−1
E	2	2	0	−1	0
T_1	3	−1	−1	0	1
T_2	3	−1	1	0	−1

* polar ↔ axial conversion

A_1 (A_1)　A_2 (A_2)　E (E)　T_1 (T_1)　T_2 (T_2)

* symmetric product

	A_1	A_2	E	T_1	T_2
A_1	A_1	A_2	E	T_1	T_2
A_2		A_1	E	T_2	T_1
E			$A_1 + E$	$T_1 + T_2$	$T_1 + T_2$
T_1				$A_1 + E + T_2$	$A_2 + E + T_1 + T_2$
T_2					$A_1 + E + T_2$

* anti-symmetric product

A_1	A_2	E	T_1	T_2
−	−	A_2	T_1	T_1