

一、摩尔斯电码最基础的两个符号及间隔

摩尔斯电码只有两个基础元素：

1. 点 (· / Dot) 短信号
2. 划 (— / Dash) 长信号

时间规则 (国际标准)

所有通信都靠时间长短区分，这是原理核心：

- 1 个 点 = 1 单位时间
- 1 个 划 = 3 单位时间
- 字符内间隔 (点和划之间) = 1 单位时间
- 字符间隔 (字母与字母之间) = 3 单位时间
- 单词间隔 (单词与单词之间) = 7 单位时间

国际通用摩尔斯电码：1 单位时间 = 50ms ~ 1000ms

二、摩尔斯电码规则 (灯语版)

先明确灯亮灭时间标准 (最通用标准)：

- . 点：LED 亮 **0.5 秒**
- - 划：LED 亮 **1.5 秒**
- 字符间隔：LED 灭 **0.5 秒**
- 单词间隔：LED 灭 **3.5 秒**

三、摩尔斯电码表

1、字母 A - Z (最常用) 表格

字符	摩尔斯电码	字符	摩尔斯电码	数字	摩尔斯电码	数字	摩尔斯电码
A	.-	N	-.	0	-----	5	
B	-...	O	---	1	.----	6	-....
C	-.-.	P	.-..	2	..---	7	--...
D	-..	Q	--.-	3	...--	8	---..
E	.	R	.-.	4	-	9	-----.
F	..-.	S	...				
G	--.	T	-				
H		U	..-				
I	..	V	...-				
J	.----	W	.-..				
K	-.-	X	-..-				
L	.-..	Y	-.--				
M	--	Z	--..				

2、数字 0 - 9 表格

3、常用标点符号表格

符号	摩尔斯电码	符号	摩尔斯电码
.	.-.-.-	!	-.-.-
,	--..--	&	.-...
?	..--..	=	-...-