

حل مسئله روشن - خاموش

ورودی:

- یک لیست L شامل n لامپ که هرکدام می‌تواند 0 (خاموش) یا 1 (روشن) باشد.
- یک لیست C شامل n دستور از میان $\{flick, pass, super-flick\}$.

مراحل اجرای الگوریتم

- مقدار $i = 0$ را تنظیم کن.
 - تا زمانی که $i < n$ است، مراحل زیر را انجام بده:
 - اگر $C[i]$ برابر $pass$ بود، هیچ کاری انجام نده.
 - اگر $C[i]$ برابر $flick$ بود، وضعیت لامپ شماره i را معکوس کن:
 - اگر $L[i] = 0$ ، آن را 1 کن.
 - اگر $L[i] = 1$ ، آن را 0 کن.
 - اگر $C[i]$ برابر $super-flick$ بود، وضعیت تمام لامپ‌های i تا n را برعکس کن:
 - برای هر j از i تا n :
 - اگر $L[j] = 0$ ، آن را 1 کن.
 - در غیر این صورت، آن را 0 کن.
 - مقدار i را یک واحد افزایش بده.
- خروجی، L است.