Gate B: incompatibilita dello stack Z

RCA e potenziometri su facce opposte della PCB - layout provvisorio

---

30.6 mm richiesti > 29.7 mm disponibili: deficit 0.9 mm

Schema delle quote, non sagoma dei componenti. Origine Z sul fondo esterno.



Scocca superiore: Z31.8...33.8

Margine frontale 0.5

Corpo potenziometro: 7.5

PCB: 1.6; faccia superiore Z23.8

RCA capovolto: 20.5 fino alla linguetta

Rosso: interferenza nominale 0.4 col fondo

Fondo originale: Z0...2.1

La PCB dovrebbe avere contemporaneamente Z superiore >=24.7 e <=23.8.

Con quota Z23.8, la collisione RCA/fondo nel CAD originale vale 6.314 mm3.

XY del RCA e piano PCB sono diagnostici: non definiscono il placement finale.

Senza margini: 29.6 mm nominali; RCA +0.3 da solo porta lo stack a29.9.

Alternative da scegliere prima di modificare il progetto

1. Dual RCA piu basso: recuperare almeno0.9 mm. Budget altezza19.6 mm;
   per RCA con tolleranza+0.3, nominale <=19.3, prima delle altre tolleranze.
2. Potenziometri meno profondi: corpo <=6.6 mm prima delle tolleranze;
   da conservare interfaccia, alberi e compatibilita con le manopole.
3. Studiare RCA e controlli sulla stessa faccia: PCB superiore <=10.8 mm.
   Gli alberi attuali sporgerebbero circa4.5 mm (pot) e3.5 mm (encoder).
   Presa manopole, boccole, keycap e fissaggi da verificare; fit non dimostrato.

Non eseguiti: assieme completo, inserimento, display a filo, dima3D, KiCad.

La proposta del pannello resta provvisoria. Nessuna lavorazione autorizzata.

Fonti: Hammond STEP/disegno; Same Sky RCJ-21 p2 e STEP originale;
Bourns PTV/PTT p2 e PEC11R p2. PCB1.6 e margini0.5: ipotesi dello stack #14.
Controllo numerico: gate-b-height-check.json. Modello unico: assembly.FCStd.