## BNF de Lenguaje

- cprograma>:: =<bloque\_de\_instruccion>
- <bloque\_de\_instruccion>:: =<instruccion><bloque\_de\_instruccion>
- <instruccion>::

```
=<operacion>|<secuencia>|<declarar_variable>|<asignar>|<condicional>|<iterable>
|<leer>|<imprimir>|<operacion>|<comentario>|<br/>bloque_de_instruccion>
```

- <secuencia>:: =<bloque\_de\_instruccion>
- <nombre\_variable>::= <cadena>
- <cadena>::=<letra>|<letra><entero>
- <letra>::=<mayuscula>|<minuscula>
- <mayuscula>::='A'|B'|'C'|'D'|E'|F'|'G'|'H'|T|'J'|K'|'L'|'M'|'N'|'O'|P'|'Q'|'R'
   |'S'|T'|'U'|'V'|W'|'X'|'Y'|'Z'
- <minuscula>::='a'|'b'|'c'|'d'|'e'|'f'|'g'|'h'|'i|'j'|'k'|1'|'m'|'n'|'o'|'p'|'q'|'e'|'s'|'t'|'u'
  |'v'|'w'|'x'|'y'|'z'
- <digito>::= <entero>|<digito><entero>
- <entero>::= '0'|'1'|'2'|'3'|'4'|'5'|'6'|'7'|'8'|'9'
- <tipo\_dato>::= <caracter>|<cadena>|<entero>|<decimal>|<booleano>
- <booleano>::=<true>|<false>
- <decimal>::=<digito>'.'<digito>

- <caracter>::= '!'|';'|'?'|';'|'\*'|'/'|'+'|' '\{'|'}'|'[']'|'('|')'|'&'|';'|':'|'\_'|'<'|'>'|<mayuscula>|<minuscula>|
- <valor>::=<nombre\_de\_variable>´=´<valor>
- <condicional>::=<si>|<si\_sino>
- <si>::='si('<condicion>'){'<bloque\_de\_instrucion>'}'
- <condicion>::=<nombre\_de\_variable><operador\_relacional><valor</li>
- <operador\_relacional>::='=='|'<'|'>'|'=<'|'=>'|'!='
- <si\_sino>::='si('<condicion>'){'<bloque\_de\_instruccion>'}sino{'<br/>
   bloque\_de\_instruccion >'}'
- <iteracion>::=<mientras>|<para>
- <mientras>::='mientras('<condicion>'){'< bloque\_de\_instruccion >'}'
- <para>::='para('<variable\_entera>';'<condicion\_numeral>';'<contador>'){'
  bloque\_de\_instruccion >'}'
- <variable entera>::='entero'<nombre variable>'='<numero>
- <condicion\_numeral>::=<variable\_entera><operador\_relacional><numero>
- <contador>::=<variable\_entera>´+´<digito>
- <operacion>::= <luz\_apagada>|<luz\_encendida>|<fuente\_apagada>|<fuente\_encendida>|<operacion>
- <luz\_apagada>::=<apagado>< intensidad>|<apagado><temporizador>
- <apagado>::='false'|'0'
- <intensidad>::=<digito>
- <fuente\_apagada>::=<apagado><intensidad>|<apagado><temporizador>
- <luz\_encendida>::=<encendido>

- <fuente\_encedida>::=<encendido>
- <encendido>::=´true´|´1´
- <temporizador>::=<digito>|<temporizador>