

B: Bankey

Clave bancaria

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `bankey.c`, `bankey.cpp`, `bankey.java` o `bankey.py`

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

Pedro es, en general, un tipo desconfiado. Siempre está buscando formas inusuales de ocultar las contraseñas de sus cuentas bancarias. Hace poco tuvo la siguiente idea para ocultar su contraseña del ICPC Bank: guarda un archivo de texto que contiene una secuencia de N dígitos decimales, donde $0 < N < 10^5$, y elige un entero M tal que $1 \leq M \leq N$. Los números de la secuencia están dispuestos en posiciones enteras consecutivas. La contraseña del banco es la mayor suma posible de M dígitos de la secuencia ubicados en posiciones consecutivas de la misma paridad. Siempre puedes pensarlo como sumar M números, de modo que se supone que las posiciones antes del primer dígito o después del último dígito de la secuencia contienen el valor 0.

Por ejemplo, supón que $N = 7$, $M = 3$ y la secuencia es 7210396. Los dígitos en posiciones impares son 7, 1, 3, 6, mientras que los de posiciones pares son 2, 0, 9. La suma que termina en la posición 5 es $7 + 1 + 3 = 11$ y la suma que termina en la posición 6 es $2 + 0 + 9 = 11$. La suma que termina en la posición 7 es $1 + 3 + 6 = 10$. Es necesario rellenar con ceros cuando hay menos de M posiciones de la paridad adecuada antes de la posición final. Por ejemplo, la suma que termina en la posición 3 es $0 + 7 + 1 = 8$, donde el 0 inicial corresponde a una posición anterior al comienzo de la secuencia. La clave codificada por esta secuencia es 11.

¿Puedes ayudar a Pedro a desarrollar un programa que, dada una secuencia como la descrita arriba, determine la clave numérica codificada en ella?

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. Cada caso de prueba comienza con una línea que contiene dos enteros N y M , donde $1 \leq M \leq N < 10^5$. La línea siguiente contiene una secuencia de N dígitos decimales. El fin de la entrada se indica con dos ceros separados por un espacio (0 0).

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una línea de respuesta con un número entero correspondiente a la clave bancaria que corresponde a los datos de entrada.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
7 4 7210396	17 11
7 3 7210396	
0 0	