

การบ้าน ครั้งที่ 1

1. เหตุใด $X_{dBm} - Y_{dBm} = Z_{dB}$ ไม่ใช่ Z_{dBm} ?
2. $Loss = 3\text{ dB}$ มีความหมายว่าอย่างไร มากหรือน้อย เพราะเหตุใด
3. จงหาค่าต่อไปนี้ในหน่วย dBm
 - 3.1. 37 วัตต์
 - 3.2. 10 dBW
 - 3.3. 0 วัตต์
 - 3.4. 0 dBW
4. จงหาค่าต่อไปนี้ในหน่วย dBW
 - 4.1. 20 วัตต์
 - 4.2. 35 dBm
 - 4.3. 0 dBm
5. ถ้ากำลังส่ง 15 วัตต์ และมีกำลังรับ 0 dBW จงหา Loss ในหน่วย dB
6. ถ้า $Loss = 1.5$ และกำลังรับ 5 dBm จงหากำลังส่ง ในหน่วย วัตต์ และ dBW
7. ถ้ากำลังรับ 0.05 วัตต์ และ $Loss = 10\text{ dB}$ จงหากำลังส่ง ในหน่วย วัตต์ และ dBm

ให้นักศึกษาเขียนส่งเท่านั้น (ไม่พิมพ์)

กำหนดส่ง 12 กรกฎาคม 2569 ก่อน 24.00 น. ใน Google Classroom