


计算机网络

实验八 IPv6隧道

计算机与软件学院
深圳大学




实验八 IPv6隧道

■ 实验目的

- 学习安装与使用华为eNSP网络仿真软件
- 理解IPv6 over IPv4的原理
- 掌握IPv6 over IPv4手工隧道的配置方法
- 掌握OSPF路由的配置方法
- 掌握IPv6静态路由的配置方法


■ 实验环境

- Windows系统
- eNSP网络仿真软件




实验内容

1. 建立三路由拓扑
2. OSPF路由配置
3. 创建虚接口
4. 创建IPv6虚接口
5. 创建IPv6 over IPv4隧道
6. 配置IPv6静态路由




实验任务要求

- 请参考本讲义学习eNSP软件的使用方法
- 理解IPv6 over IPv4的原理
- 掌握IPv6 over IPv4手工隧道配置的方法
- 掌握OSPF路由配置的方法
- 掌握IPv6静态路由的配置方法
- 掌握用eNSP仿真小型网络的技能
- 依照步骤完成实验内容1—6
- 对实验结果截图
- 撰写实验报告



实验报告撰写要求

- 使用教务处制作的实验报告模板
- 注意按进度填写实验时间和实验报告提交时间
- 填写模板中的每一部分
- 填写实验步骤时，做到条理清晰
- 注意截图清晰、美观
- 对于实验操作返回结果的解释为加分项，解释地越详细越好
- 禁止抄袭实验报告，抄袭的实验报告都记为0分




实验准备

1. IPv6 over IPv4隧道技术
2. IPv6 over IPv4手动隧道
3. 实验介绍
4. eNSP介绍
5. 关于eNSP的使用


1. IPv6 over IPv4 隧道技术

- IPv6逐步过渡中，两个IPv6网络之间只有IPv4网络，两个IPv6网络能否利用已有的IPv4网络实现互联呢？



1. IPv6 over IPv4 隧道技术

- 隧道技术
- 将IPv6数据报封装成IPv4数据报传输



1. IPv6 over IPv4 隧道技术

- 隧道技术
- 将IPv6数据报封装成IPv4数据报传输




2. IPv6 over IPv4 手动隧道


- 在隧道两端的边界路由设备上通过人工配置而创建的。
- 需要静态指定隧道的源IPv4地址和目的IPv4地址。
- 隧道两端的主机和路由设备均需要支持IPv4和IPv6协议栈。



3. 实验介绍

- 本实验要求实现IPv6 over IPv4的手工隧道配置。实验过程将包括：
 - 1) 搭建IPv4的网络
 - 2) 配置IPv4的路由
 - 3) 配置IPv6 over IPv4隧道
 - 4) 配置虚连接以测试隧道





4. eNSP介绍

- eNSP(Enterprise Network Simulation Platform)是一款由华为提供的免费的、可扩展的、图形化的网络设备仿真平台。
- 主要对企业网路由器、交换机、WLAN等设备进行软件仿真，支持大型网络模拟。
- 让你有机会在没有真实设备的情况下也能够开展实验测试，学习网络技术。



5. 关于eNSP的使用

- eNSP软件提供了软件使用帮助。
- 打开软件以后，点击右上角的帮助图标即可打开。
- “墙裂”建议同学们在实验之前浏览一下帮助里的一下内容（只需要十分钟）：

主界面和菜单

引导界面概述

主界面概述

主菜单

工具栏

网络设备区


设备接口区

快速入门

阅读本章有助于用户快速上手

新建拓扑

数据实验



实验内容

1. 建立三路由拓扑
2. OSPF路由配置
3. 创建虚接口
4. 创建IPv6虚接口
5. 创建IPv6 over IPv4隧道
6. 配置IPv6静态路由

1. 建立三路由器拓扑

- 1) 选用AR1220型号路由器。
- 2) 选择Copper型号线，即以太网线。
- 3) 按照下图所示的接口建立拓扑。
- 4) 为了便于分析，建议按照下图重命名路由器。
 - [Huawei]sysname R1



1. 建立三路由器拓扑

5) 为每个路由器配置IPv4地址。

- 双击一个路由器就会弹出命令行界面，操作方法与实验5和6相同，举例如下。
- `[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0`
- `[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 12.1.1.1 255.255.255.0`

6) ping R1和R2，观察是否能通？想想为什么？

7) ping R1和R3，观察是否能通？想想为什么？



1. 建立三路由器拓扑

- R1和R3应该是ping不通的，因为它们分属于两个不同的网络。
- 所以，为了使它们互通，我们应该来配置路由。
- 请在我们开始配置之前，用下述指令打印路由表来看看。
- [R1]display ip routing-table



2. OSPF路由配置

1) ospf命令用来创建并运行OSPF进程。(9.4.70)

- [R1]ospf 2

2) 请先打印OSPF 2的路由表看看。(9.4.30)

- [R1-ospf-2]display ospf 2 routing

3) area命令用来创建OSPF区域，并进入OSPF区域视图。(9.4.2)

- [R1-ospf-2]area 0



2. OSPF路由配置

4) network命令用来指定运行OSPF协议的接口和接口所属的区域。(9.4.66)

- `[R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.0.0.255`
- 含义：指定运行OSPF协议的接口，主IP地址位于网段12.1.1.0/24，接口所在的Area ID为0。
- 注意：0.0.0.255是将网络地址12.1.1.0的掩码反转的结果（0变1,1变0），表示掩码长度是24位。



2. OSPF路由配置

5) 接下来，按照上述方法配置R2和R3。

- [R2]ospf 2
- [R2-ospf-2]area 0
- [R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0
0.0.0.255
- [R2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 23.1.1.0
0.0.0.255
- [R3]ospf 2
- [R3-ospf-2]area 0
- [R3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 23.1.1.0
0.0.0.255



2. OSPF路由配置

6) 用下面的指令分别查看三个路由器上OSPF2的路由表，有没有变化？

- `display ospf 2 routing`

7) 再次ping R1和R3，能不能ping通呢？



3. 创建虚接口

- 为了创建隧道，我们在边界路由器（R1和R3）处创建虚拟接口，即LoopBack类型的接口。
- 此类接口状态永远是UP，所以非常适合做隧道的源地址。
- 该类型的接口也经常被用于管理路由器。
- 此类接口的掩码经常设为32位，因为没有连接子网的需求。




3. 创建虚接口

1) 按照图示，创建LoopBack虚接口并分配IP地址。

- [R1] interface LoopBack 0
- [R1-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

2) 对R3做类似的操作。

3) 在R1 ping R3的LoopBack 0接口，能不能通呢？



3. 创建虚接口


4) 应该不通，为了互通，我们需要配置OSPF。

- [R1]ospf 2
- [R1-ospf-2]area 0
- [R1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0

5) 用类似的方法配置R3。

6) 再次试试两个LoopBack接口之间能否ping通？

7) 打印OSPF 2的路由表看看。



4. 创建IPv6虚接口

- 我们创建IPv6虚接口是为了测试R1和R3之间IPv6的连通性，下面以R1为例介绍操作。
- 1) `ipv6`命令用来使能设备转发IPv6单播报文，包括本地IPv6报文的发送与接收。(8.8.20)
 - `[R1] ipv6`
 - 2) 创建虚接口LoopBack 1
 - `[R1] interface LoopBack 1`
 - 3) 在接口上使能IPv6功能。(8.8.28)
 - `[R1-LoopBack1] ipv6 enable`
 - 4) 配置接口的全球单播地址。(8.8.21)
 - `[R1-LoopBack1] ipv6 address 2001:1::1 64`



4. 创建IPv6虚接口

5) 用下面的指令看看接口配置对吗？


- [R1-LoopBack1] display ipv6 interface

6) 用同样的方法配置R3的LoopBack 1。

7) R1能ping通自己的LoopBack1吗？不通的话，说明刚刚的IPv6配置一定有问题。

- **注意** IPv6地址之间ping指令为：ping ipv6 2001:1::1

8) R1能ping通R3的LoopBack1吗？为什么？



5. 创建IPv6 over IPv4隧道


- R1应该ping不通R3的IPv6地址，这就是为什么我们要建IPv6 over IPv4隧道，下面以R1为例介绍操作。

1) 创建并进入Tunnel接口视图。(8.11.2)

- [R1] interface tunnel 0/0/0

2) 配置IPv6地址。

- [R1-Tunnel0/0/0] ipv6 enable
- [R1-Tunnel0/0/0] ipv6 address 2001:13::1 64



5. 创建IPv6 over IPv4隧道

3) 配置Tunnel接口的隧道协议。(8.11.4)

- [R1-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol ipv6-ipv4

4) 配置Tunnel源地址或源接口。(8.11.3)

- [R1-Tunnel0/0/0] source LoopBack 0


5) 指定Tunnel接口的目的地址。(8.11.1)

- [R1-Tunnel0/0/0] destination 3.3.3.3

6) 按照类似的方法配置R3的Tunnel0/0/0。


7) R1能ping通R3的Tunnel0/0/0吗？若不能，说明隧道不通，配置有问题。

8) R1能ping通R3的LoopBack1吗？为什么？



6. 配置IPv6静态路由

- R1应该ping不通R3的LoopBack1接口，因为路由器不知道怎么转发去往R3 LoopBack1的分组。这就需要配置IPv6的路由。
- 1) 配置静态路由。(9.1.7)
 - 网络2001:3::，前缀长度为64，通过接口Tunnel0/0/0转发。
 - [R1] ipv6 route-static 2001:3:: 64 Tunnel0/0/0
 - 2) 再次试试R1能ping通R3的LoopBack1吗？



6. 配置IPv6静态路由

- 3) 试试R3能ping通R1的LoopBack1吗?
- 4) 应该不能，需要用类似的方法配置R3的静态路由。
- 5) 如果R1和R3的LoopBack1之间能相互ping通，说明实验成功。
- 6) 可以用下面的指令查看IPv6的路由表。
 - [R1] display ipv6 routing

