

A lightbulb is shown on a yellow card, which is placed on a blue background. The lightbulb is glowing with a warm orange light, and its internal filament is visible. The card is slightly tilted, and the background has a subtle gradient of blue and yellow.

If-elseif-else ব্যবহার করে ডাটা আপডেট
করা।

কয়েক মিনিটে সমাধান...



If-else এর ব্যবহার

➡ আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন condition এর উপর ভিত্তি করে ডাটাবেস থেকে ডাটা আপডেট করতে হয়। এখন if-else ব্যবহার করে কিভাবে ডাটা আপডেট করতে হয় তার ফরম্যাট দেখি.....

UPDATE

TableName Set ColumnName= CASE

WHEN Condition THEN Statement

ELSE Statement

END;

একটা উদাহরন দেখি.....

E_Id	salary
100	1216
101	2795
102	4392
104	5856
106	608

Employee



Increase salary 10% when salary greater than 2000
otherwise increase salary 5%?


update Employee
set salary = case

when salary > 2000 then salary*1.1
else salary*1.05
end;

E_Id	salary
100	1277
101	3075
102	4831
104	6442
106	638



If-elseif-else এর ব্যবহার



এখন if-elseif-else ব্যবহার করে কিভাবে ডাটা আপডেট করতে হয় তার ফরম্যাট দেখি.....

UPDATE

TableName Set ColumnName= CASE

WHEN Condition THEN Statement

WHEN Condition THEN Statement



ELSE Statement

END;

একটা উদাহরন দেখি.....

S_Id	mark	Grade
100	90	Not Graded
101	75	Not Graded
102	65	Not Graded
104	82	Not Graded
106	50	Not Graded

Student

Make Grade A+ when mark greater than or equal 80,
Make Grade A when mark greater than or equal 60,
otherwise make grade fail?

update Student

set Grade = case

when mark >=80 then 'A+'

when mark >=60 then 'A'

else 'Fail'

end;



আউটপুট

S_Id	mark	Grade
100	90	A+
101	75	A
102	65	A
104	82	A+
106	50	Fail

Student



পরবর্তী ভিডিওতে কিভাবে বিভিন্ন কনডিশন এর উপর ভিত্তি করে ডাটা show করা যায় তা দেখব.....

Name : Utsab Roy

Studies At : DUET

Subscribes : Coding Festivals

ভালো লাগলে পেজটি লাইক/শেয়ার করে অনুপ্রেরনা দিবেন.....!