

Créez un site avec **10 pages différentes**. Prenez le **footer et header** que vous voulez :

- a. Une **Page d'accueil** avec comme titre **Home** avec une image, un titre et une petite description. (N'importe quel sujet)
- b. Une page **Session Actuelle** avec comme titre **DEBUG** qui servira à montrer toutes les sessions en mode debug.
- c. Une page **Reset Sessions** avec comme titre **RESET** qui servira d'arrêter toutes les sessions.
- d. Une page **Addition** avec comme titre **Addition** qui aura un formulaire qui fera une addition entre 2 nombre introduis au clavier et qui affichera la réponse. **Attention** on ne pourra introduire que des numéros. Je veux que le **résultat de l'addition soit sauvegardé**.
- e. Une page **Multiplication** avec comme titre **Multiplication** qui aura un formulaire qui fera une multiplication entre 2 nombre introduis au clavier et qui affichera la réponse. **Attention** on ne pourra introduire que des numéros. Je veux que le **résultat de la multiplication soit sauvegardé**.
- f. Une page **Division** avec comme titre **Division** qui aura un formulaire qui fera une division entre 2 nombre introduis au clavier et qui affichera la réponse. **Attention** on ne pourra introduire que des numéros. **ATTENTION si vous introduisez 0** en tant que diviseur, il doit vous afficher un message comme quoi vous ne pouvez pas faire une division par 0. Je veux que le **résultat de la division soit sauvegardé**.
- g. Une page **Soustraction** avec comme titre **Soustraction** qui aura un formulaire qui fera une soustraction entre 2 nombre introduis au clavier et qui affichera la réponse. **Attention** on ne pourra introduire que des numéros. Je veux que le **résultat de la soustraction soit sauvegardé**.
- h. Une page **Mon profile** qui aura comme titre **Mon Profile**, qui si vous êtes connecté il vous dira bienvenu **votre prénom** dans votre page de profile. Si vous n'êtes **pas connecté** il vous renverra vers la **page de login**.
- i. Une page **Login** avec comme titre **Login**, qui permettra de vous loguez avec comme **login : votre prénom** et votre **mot de passe caché : cfitech**. Si vous êtes déjà connecté et que vous cliqué sur login il vous **redirigera vers votre page de profile**.
- j. Une page **Logout** pour vous déconnecter.

Pour chacune des pages il faut un onglet bien entendu qui soit en surbrillance quand on est dessus sauf pour Logout, il faudrait un footer avec 3 onglets : Home, Debug et Reset.

Amélioration à faire :

- a. Quand on est connecté on ne doit pas voir l'onglet login mais logout. Et quand on n'est pas connecté on ne doit pas voir logout mais login.
- b. (Difficile) Je veux que vous reteniez en mémoire pour chaque opération mathématique, les 2 nombres que vous aurez introduit et le résultat. Et que quand vous faites une addition et/ou une soustraction et/ou une division et/ou une multiplication. On voit dans votre page de profile ces résultats avec comme titre à chaque fois :

Exemple : Votre dernière addition faite, est : nb1 additionné à nb2 donne résultat.

Votre dernière division faite, est : nb1 divisé par nb2 donne résultat. Etc...

- c. Quand vous vous déconnectez il faut supprimer les opérations faites.