1 Présentation

1.1 Présentation du système

Les vitres électriques sont mises en mouvement grâce à un moteur électrique en rotation. C'est le système que nous étudions ici qui permet de transformer ce mouvement de rotation en translation de la vitre.

2 Etude de la vitesse du déplacement de la vitre

Le mouvement d'entrée est la rotation de 1 par rapport à 0 dont le paramétrage est l'angle θ_1 indiqué sur la figure 1. Le système est conçu de telle sorte que ADBE est un rectangle et C le point d'intersection de ses diagonales. On donne : $\overrightarrow{AE} = L.\overrightarrow{x_1}$.



Figure 1 – Schéma cinématique du lève vitre

Question 1 : Dessiner la figure de changement de base du repère B_1 vers B_0.

Question 2 : Écrire $\overrightarrow{x_1}$, $\overrightarrow{y_1}$ et $\overrightarrow{z_1}$ dans la base B_0.

Question 3 : Écrire $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EB}$ dans la base B_0.

Question 4 : Écrire $\overrightarrow{CE}$ dans la base B_0.

Question 5 : Déterminer θ_1 tel que $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = \left\|\overrightarrow{BE}\right\|$.

FIN

20	Commentaires:

Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Question 4 :

Question 5 :