

অধ্যায়-৬

সার্ভিস কানেকশনস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। সার্ভিস মেইন (Service Main) কাকে বলে?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : বাসাবাড়ি বা শিল্পকারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদানের জন্য ডিস্ট্রিবিউশন লাইন হতে মিটার পর্যন্ত যে ব্রাঞ্চ লাইন টানা হয় তাকে সার্ভিস মেইন বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :


**** ১। জাম্পার ওয়্যার (Jumper Wire) কী?**

উত্তর : জাম্পার ওয়্যার হল একটি বৈদ্যুতিক তার যা দুটি বা ততোধিক কন্ডাক্টরকে সংযুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। জাম্পার ওয়্যারগুলি সাধারণত ছোট এবং সহজেই পরিচালনা করা যায়। ইহা সাধারণত সোল্ডারিং ছাড়াই অভ্যন্তরীণভাবে বা অন্যান্য ঐ সরঞ্জাম বা উপাদানগুলির সাথে ব্যবহার করা হয়।

Note : জাম্পার : জাম্পার হলো ধাতব সংযোগকারী তার, যা একটি সার্কিট বোর্ডের (PCB = Printed Circuit Board) দুটি প্রান্তকে সংযুক্ত করে। ইহা বিভিন্ন ডিজাইনের হয়ে থাকে।

**** ১। এক ফেজ সার্ভিস লাইনের লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন কর।**

উত্তর :



** ২। একটি 3 – ϕ সার্ভিস কানেকশনের জন্য মালামাল ও লেবার এস্টিমেট প্রস্তুত কর।

বাকাশিবো- ২০১৮'পর

উত্তর :

ক্রমিক নং	কম্পিউট স্পেসিফিকেশনসহ মালামালের বর্ণনা	পরিমাণ	হার	মোট টাকা	মন্তব্য
১	সার্ভিস পাইপ	1টি	4000	4000	
২	সার্ভিস ক্ল্যাম্প নাট-বোল্টসহ	1টি	300	300	
৩	16 rm, 600/1000V, ফোর কোর পিভিসি ওয়েদার প্রুফ ক্যাবল (NYY)	30m	500	15000	
৪	4/6 SWG GI তার (ক্যাটেনারি তার)	30m	40	1200	
৫	স্টিল চ্যানেল বা বার	2টি	400	800	
৬	পোল ক্ল্যাম্প নাট-বোল্টসহ	1টি	300	300	
৭	51 mm GI পাইপ সার্ভিস পাইপ থেকে যাবে	15mm	400	6000	
৮	51 mm PVC কন্ডুইট পাইপ	10 mm	40	400	
৯	PVC বেড (51 mm)	2টি	30	60	
১০	ক্রিম ফিট অথবা ক্যাবল ক্যানেক্টর	4টি	100	400	
১১	রাওয়াল বোল্ট	16টি	20	320	
১২	রাওয়াল প্যাগ, মেশিন স্ক্রু	প্রয়োজন মতো	500	500	
		মোট টাকা	=	29,280	

মোট টাকা			29,280
সংরক্ষণ ও পরিবহন খরচ	5%	=	1464
লেবার চার্জ	20%	=	5856
কন্ট্রিজেসি	10%	=	2928
ইলেকট্রিক্যাল ইনস্পেকশন ফি	10%	=	2928
সিঙ্গেল ফেজ 40V, 250V, 50 Hz		=	4000
লাভ	10%	=	2928
সর্বমোট		=	49,384