ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

XEIMEPINO EEAMHNO 2021

ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 3

Άσκηση 1

1. Θεωρούμε ότι έχουμε έξι διανύσματα δεδομένων καθένα από τα οποία γνωρίζουμε ότι ανήκει σε μία από δύο κλάσεις A και B. Συγκεκριμένα:

$$\begin{array}{rcl} (0,-1,4) & \in & B \\ (4,0,-1) & \in & A \\ (2,2,-1) & \in & B \\ (3,-1,0) & \in & A \\ (-2,1,-3) & \in & B \\ (0,-2,-1) & \in & A \end{array}$$

Εκπαιδεύστε ένα perceptron με αρχικό διάνυσμα βαρών $(w_0,w_1,w_2,w_3)=(1,1,-1,-1)$, βήμα μάθησης $\beta=0.2$ και συνάρτηση ταξινόμησης

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{an } x \ge 0 \\ 0 & \text{an } x < 0 \end{cases}$$

έτσι ώστε να ταξινομεί σωστά τα παραπάνω διανύσματα δεδομένων δίνοντας έξοδο 0 για την κλάση A και 1 για την κλάση B.

2. Θεωρήστε ότι σας δίνεται το διάνυσμα (-1,2,2). Σε ποια κλάση θα το ταξινομήσει το perceptron που εκπαιδεύσατε;

Άσκηση 2

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της προηγούμενης άσκησης, υπολογίστε σε ποια κλάση θα το ταξινομήσει το διάνυσμα (-1,2,2) ένας ταξινομητής πλησιέστερου γείτονα και ένας ταξινομητής 3 πλησιέστερων γειτόνων που χρησιμοποιεί ως απόσταση την ευκλείδεια απόσταση.

Άσκηση 3

Σε μια χώρα, το 51% των ενηλίκων είναι άντρες. Στο πλαίσιο μιας δημοσκοπικής έρευνας επιλέγεται τυχαία ένας ενήλικας.

- 1. Βρείτε την εκ των προτέρων πιθανότητα το άτομο που επιλέχθηκε να είναι άντρας.
- 2. Αργότερα γίνεται γνωστό ότι το άτομο που επιλέχθηκε είναι καπνιστής. Αν γνωρίζετε ότι το 9,5% των αντρών και το 1,7% των γυναικών είναι καπνιστές, αξιοποιώντας αυτή την πληροφορία βρείτε την πιθανότητα το άτομο που επιλέχθηκε να είναι άντρας.

Άσκηση 4

Δίνονται τα ασαφή σύνολα

$$A_1 = 0.2/x_1 + 1/x_2 + 0.8/x_3$$
, $A_2 = 1/y_1 + 0.09/y_2$, $B = 0.7/z_1 + 1/z_2$

και ο ασαφής κανόνας

αν η
$$\mathcal X$$
 είναι A_1 και η $\mathcal Y$ είναι σχετικά A_2 , τότε η $\mathcal Z$ είναι B

ο οποίος θεωρούμε ότι αποτελεί ένα ασαφές σύστημα.

Χρησιμοποιώντας τους συνήθεις ασαφείς τελεστές και τη συνεπαγωγή Mamdani, υπολογίστε το ασαφές σύνολο εξόδου του συστήματος αν η τιμή της εισόδου είναι x_2 για τη μεταβλητή $\mathcal X$ και y_1 για τη μεταβλητή $\mathcal Y$.