

[illegible]

[illegible]

TABELA VERDADE e VALORES DO SEGMENTO c						
	Entrada (ABCD)		c			
	0000		1			
	0001		1			
	0010		0			
	0011		1			
	0100		1			
	0101		1			
	0110		1			
	0111		1			
	1000		1			
	1001		1			
MAPA DE KARNAUGH						

TABELA VERDADE e VALORES DO SEGMENTO d							
	Entrada (ABCD)			d			
	0000			1			
	0001			0			
	0010			1			
	0011			1			
	0100			0			
	0101			1			
	0110			1			
	0111			0			
	1000			1			
	1001			1			
MAPA DE KARNAUGH							
	AB\CD	00	01	11	10		
	00	1	0	1	1		
	01	0	1	0	1		
	11						
	10	1	1				
Expressão Booleana:		$A'B'C + A'CD' + A'BC'D + B'C'D' + AB'C'$					

TABELA VERDADE e VALORES DO SEGMENTO e							
	Entrada (ABCD)				e		
	0000				1		
	0001				0		
	0010				1		
	0011				0		
	0100				0		
	0101				0		
	0110				1		
	0111				0		
	1000				1		
	1001				0		
MAPA DE KARNAUGH							
	AB\CD	00	01	11	10		
	00	1	0	0	1		
	01	0	0	0	1		
	11						
	10	1	0				
Expressão Booleana:		$A'B'D' + A'CD' + B'C'D'$					

TABELA VERDADE e VALORES DO SEGMENTO f							
	Entrada (ABCD)					f	
	0000					1	
	0001					0	
	0010					0	
	0011					0	
	0100					1	
	0101					1	
	0110					1	
	0111					0	
	1000					1	
	1001					1	
MAPA DE KARNAUGH							
	AB\CD	00	01	11	10		
	00	1	0	0	0		
	01	1	1	0	1		
	11						
	10	1	1				
Expressão Booleana:		$A'C'D' + A'BC + A'BD' + AB'C'$					

TABELA VERDADE e VALORES DO SEGMENTO g							
	Entrada (ABCD)						g
	0000						0
	0001						0
	0010						1
	0011						1
	0100						1
	0101						1
	0110						1
	0111						0
	1000						1
	1001						1
MAPA DE KARNAUGH							
	AB\CD	00	01	11	10		
	00	0	0	1	1		
	01	1	1	0	1		
	11						
	10	1	1				
Expressão Booleana:		$A'B'C + A'CD' + A'BC' + AB'C'$					