Module 4 lab 1

Корначенко Данил Александрович

Адрес задаётся :> ip <адрес> <маска> <gateway/шлюз>







Source — откуда идёт пакет, Destanation — куда идёт
ARP нужен чтобы узнать MAC адрес устройства по ip и идёт первым.

Ставлю маршрутизатор и настраиваю.

```
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#show interface fastEthernet0/0
             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#interface fastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Mar  1 00:05:51.791: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar  1 00:05:52.791: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config)#interface fastEthernet1/0
R1(config-if)#ip 192.170.12.2 255.255.255.0
                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-if)#ip address 192.170.12.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#
*Mar  1 00:07:05.867: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
*Mar  1 00:07:06.867: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config)#end
R1#
*Mar  1 00:07:10.127: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
```

PC1

```
PC1> ip 192.168.12.1/24 192.168.12.2
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.12.1 255.255.255.0 gateway 192.168.12.2

PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.12.1/24
GATEWAY     : 192.168.12.2
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20960
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20961
MTU         : 1500

PC1>
```

PC2

```
PC2> ip 192.170.12.1/24 192.170.12.2
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.170.12.1 255.255.255.0 gateway 192.170.12.2

PC2> show ip

NAME        : PC2[1]
IP/MASK     : 192.170.12.1/24
GATEWAY     : 192.170.12.2
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 20962
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20963
MTU         : 1500

PC2>
```

Пингуем

```
PC1> ping 192.170.12.1

192.170.12.1 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.170.12.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=11.473 ms
84 bytes from 192.170.12.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.600 ms
84 bytes from 192.170.12.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.098 ms
84 bytes from 192.170.12.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.053 ms

PC1>
```

Захватываем с помощью wireshark