

Таблица 2 - Перечень аналоговых сигналов шкафа РАС ЗРУ 110 кВ

№	Наименование	Единица измерения	Источник
1.	Напряжение ф. А трансформатора Т-21 сторона 110 кВ	В	ТН 110 Т-21
2.	Напряжение ф. В трансформатора Т-21 сторона 110 кВ	В	
3.	Напряжение ф. С трансформатора Т-21 сторона 110 кВ	В	
4.	Напряжение $3U_0$ трансформатора Т-21 сторона 110 кВ	В	
5.	Напряжение ф. А КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками	В	ТН КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками
6.	Напряжение ф. В КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками	В	
7.	Напряжение ф. С КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками	В	
8.	Напряжение $3U_0$ КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками	В	
9.	Напряжение ф. А КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик	В	ТН КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик
10.	Напряжение ф. В КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик	В	
11.	Напряжение ф. С КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик	В	
12.	Напряжение $3U_0$ КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик	В	
13.	Напряжение ф. А ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь	В	ТН КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь
14.	Напряжение ф. В ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь	В	
15.	Напряжение ф. С ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь	В	
16.	Напряжение $3U_0$ ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь	В	

№	Наименование	Единица измерения	Источник
17.	Напряжение ф. А ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь	В	ТН КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская II цепь
18.	Напряжение ф. В ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь	В	
19.	Напряжение ф. С ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь	В	
20.	Напряжение $3U_0$ ВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно- Сахалинская II цепь	В	
21.	Напряжение ф. А 1 СШ 110 кВ	В	ТН 1 СШ 110 кВ
22.	Напряжение ф. В 1 СШ 110 кВ	В	
23.	Напряжение ф. С 1 СШ 110 кВ	В	
24.	Напряжение $3U_0$ 1 СШ 110 кВ	В	
25.	Напряжение ф. А 2 СШ 110 кВ	В	ТН 2 СШ 110 кВ
26.	Напряжение ф. В 2 СШ 110 кВ	В	
27.	Напряжение ф. С 2 СШ 110 кВ	В	
28.	Напряжение $3U_0$ 2 СШ 110 кВ	В	
29.	Частота 1 СШ 110 кВ	Гц	ТН 1 СШ 110 кВ
30.	Частота 2 СШ 110 кВ	Гц	ТН 2 СШ 110 кВ
31.	Ток ф. А трансформатора Т-21 сторона 110 кВ	А	ТТ 110 Т-21
32.	Ток ф. В трансформатора Т-21 сторона 110 кВ	А	
33.	Ток ф. С трансформатора Т-21 сторона 110 кВ	А	
34.	Ток $3I_0$ трансформатора Т-21 сторона 110 кВ	А	
35.	Ток ф. А КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками	А	ТТ КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками
36.	Ток ф. В КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками	А	
37.	Ток ф. С КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками	А	
38.	Ток $3U_0$ КВЛ 110 кВ Южно- Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками	А	

№	Наименование	Единица измерения	Источник
39.	Ток ф. А КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик	А	ТТ КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик
40.	Ток ф. В КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик	А	
41.	Ток ф. С КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик	А	
42.	Ток $3U_0$ КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик	А	
43.	Ток ф. А ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь	А	ТТ КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь
44.	Ток ф. В ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь	А	
45.	Ток ф. С ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь	А	
46.	Ток $3U_0$ ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь	А	
47.	Ток ф. А ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь	А	ТТ КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь
48.	Ток ф. В ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь	А	
49.	Ток ф. С ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь	А	
50.	Ток $3U_0$ ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь	А	
51.	Ток ф. А ШСВ 110 кВ	А	ТТ ШСВ 110 кВ
52.	Ток ф. В ШСВ 110 кВ	А	
53.	Ток ф. С ШСВ 110 кВ	А	
54.	Ток $3U_0$ ШСВ 110 кВ	А	
55.	ШОТЭ-1. Напряжение на секции ОПТ	В	ШОТЭ-1
56.	ШОТЭ-1. Напряжение между полюсом «+» и «землей»	В	
57.	ШОТЭ-1. Напряжение между полюсом «-» и «землей»	В	

№	Наименование	Единица измерения	Источник
58.	ШОТЭ -2. Напряжение на секции ОПТ	В	ШОТЭ-2
59.	ШОТЭ -2. Напряжение между полюсом «+» и «землей»	В	
60.	ШОТЭ -2. Напряжение между полюсом «-» и «землей»	В	
61.	Активная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками	МВт	Преобразователь в шкафу РАС
62.	Реактивная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками	МВАр	
63.	Активная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик	МВт	Преобразователь в шкафу РАС
64.	Реактивная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик	МВАр	
65.	Активная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь	МВт	Преобразователь в шкафу РАС
66.	Реактивная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь	МВАр	
67.	Активная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь	МВт	Преобразователь в шкафу РАС
68.	Реактивная мощность КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь	МВАр	

Таблица 4 – Перечень дискретных сигналов шкафа РАС ЗРУ 110 кВ

№	Наименование	Источник
1.	Выключатель В 110 Т-21 включен	РПВ
2.	Выключатель В 110 Т-21 отключен	РПО
3.	Выключатель В 110 КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками включен	РПВ
4.	Выключатель В 110 КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками отключен	РПО
5.	Выключатель В 110 КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик включен	РПВ
6.	Выключатель В 110 КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик отключен	РПО
7.	Выключатель В 110 ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь включен	РПВ
8.	Выключатель В 110 ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь отключен	РПО
9.	Выключатель В 110 ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь включен	РПВ
10.	Выключатель В 110 ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь отключен	РПО
11.	Выключатель ШСВ 110 кВ включен	РПВ
12.	Выключатель ШСВ 110 кВ отключен	РПО
13.	Выключатель В 110 Т-21 пуск УРОВ	АУВ
14.	Выключатель В 110 КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками пуск УРОВ	АУВ
15.	Выключатель В 110 КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик пуск УРОВ	АУВ
16.	Выключатель В 110 ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь пуск УРОВ	АУВ
17.	Выключатель В 110 ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь пуск УРОВ	АУВ
18.	Выключатель ШСВ 110 кВ пуск УРОВ	АУВ
19.	Срабатывание ТАПВ выключателя В 110 КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками	ШЗ I/IIк КВЛ

№	Наименование	Источник
20.	Срабатывание ТАПВ выключателя В 110 КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик	ШЗ I/IIк КВЛ
21.	Срабатывание ТАПВ выключателя В 110 ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь	ШЗ I/IIк ВЛ
22.	Срабатывание ТАПВ выключателя В 110 ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь	ШЗ I/IIк ВЛ
23.	Срабатывание защит КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками I комплект	ШЗ Iк КВЛ
24.	Срабатывание защит КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками II комплект	ШЗ IIк КВЛ
25.	Срабатывание защит КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик I комплект	ШЗ Iк КВЛ
26.	Срабатывание защит КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик II комплект	ШЗ IIк КВЛ
27.	Срабатывание защит ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь I комплект	ШЗ Iк ВЛ
28.	Срабатывание защит ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь II комплект	ШЗ IIк ВЛ
29.	Срабатывание защит ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь I комплект	ШЗ Iк ВЛ
30.	Срабатывание защит ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь II комплект	ШЗ IIк ВЛ
31.	Срабатывание защит ШСВ 110 кВ	ШЗ ШСВ
32.	Срабатывание защит 1 СШ 110 кВ	ШЗ шин
33.	Срабатывание защит 2 СШ 110 кВ	ШЗ шин
34.	Неисправность защит КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками I комплект	ШЗ Iк КВЛ
35.	Неисправность защит КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная I цепь с отпайками II комплект	ШЗ IIк КВЛ
36.	Неисправность защит КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик I комплект	ШЗ Iк КВЛ
37.	Неисправность защит КВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южная II цепь с отпайкой на ПП Пик II комплект	ШЗ IIк КВЛ

№	Наименование	Источник
38.	Неисправность защит ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь I комплект	ШЗ Ik ВЛ
39.	Неисправность защит ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская I цепь II комплект	ШЗ Ik ВЛ
40.	Неисправность защит ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь I комплект	ШЗ Ik ВЛ
41.	Неисправность защит ВЛ 110 кВ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская II цепь II комплект	ШЗ Ik ВЛ
42.	Неисправность защит ШСВ 110 кВ	ШЗ ШСВ
43.	Неисправность защит 1 СШ 110 кВ	ШЗ шин
44.	Неисправность защит 2 СШ 110 кВ	ШЗ шин