адрес запрашиваемой ячейки памяти принимается на регистр адреса. По заднему фронту этого строба запускаются ждущие мультивибраторы УI3.I, УI3.2, УI4.I, на которых формируются сигналы, обеспечивающие режим чтения информации из полупостоянной зоны ЗУ. Временные диаграммы представлены на рис.I2.

Режим записи в полупостоянную зону ЗУ осуществляется программно-аппаратным способом в два этапа.

На первом этапе осуществляется стирание всех ячеек памяти. Режим стирания определяет значение логической "I" в 8 разряде адреса, в противном случае имеем режим записи. В режиме стирания в блок управления поступают I0 двойных импульсов записи и I0 импульсов чтения, в ответ на которые формируются I0 импульсов стирания. Начало каждого импульса "Стирание" определяется приходом в субблок последовательно двух импульсов "ИЗП". По переднему фронту второго импульса записи на триггере УI7.2 формируется импульс "Стирание". Триггер УI7.2 сбрасывается по импульсу чтения "ИЧт".

На втором этапе формируется режим записи в полупостоянную зону ЗУ. С приходом в субблок последовательно двух импульсов "ИЗП" на триггере УI7.2 формируется сигнал "Запись" аналогично сигналу "Стирание".

Триггер УI7.2 сбрасывается при обращении на чтение по импульсу чтения.

Напряжение питания накопителя минус 32 В поступает на ЗМ только при наличии сигнала "Призн.П", соответствующего уровню логического "0", т.е. только при вводе программы в ЗМ в режимах стирания и записи.

Если обращения по чтению нет, то триггер УI7.2 сбрасывается через время, определяемое постоянной времени цепи R25-R27-C7, равное 28 мс.

В режиме записи информация принимается на входной регистр числа, с выхода регистра числа поступает на входной буфер магистрали. С входного буфера магистрали информация поступает в ЗМ на запись при наличии сигнала "Разрешение записи" (уровень логической "I"). В режимах стирания и записи информация снимается с входов микросхем памяти через 0,22 мс после окончания соответственно импульсов "Стирание" и "Запись".

Временные диаграммы представлены на рис.I2.

Установка схемы полупостоянной зоны ЗУ в исходное состояние осу-