



CARRERA	INGENIERÍA DE SISTEMAS
ASIGNATURA	BASE DE DATOS
DOCENTE	OSCAR PATTY YANIQUE

BASE DE DATOS EN MYSQL

UNIVERSIDAD

"SQL"

DISEÑO LÓGICO (DIAGRAMA DE LA BASE DE DATOS)

BY: OSCAR PATTY

BD: universidad



-- ■ Crear BD universidad

```
CREATE DATABASE universidad;
```

-- ■ Usar la BD universidad

```
USE universidad;
```

-- ■ CREAM las Tablas

```
CREATE TABLE estudiantes(  
ide VARCHAR(5) PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(30) NOT NULL,  
fechanac date,  
telef varchar(15)  
);
```

```
CREATE TABLE carreras(  
idc VARCHAR(5) PRIMARY KEY NOT NULL,  
nombre VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE inscripcion(  
idi INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
fecha DATE,  
idest VARCHAR(5) NOT NULL,  
idcar VARCHAR(5) NOT NULL,  
FOREIGN KEY (idest) REFERENCES estudiantes(ide),  
FOREIGN KEY (idcar) REFERENCES carreras(idc)  
);
```



EL ÉXITO DEPENDE DEL ESFUERZO !
(SÓFOCLES)