

Raspberry Pi Zero W v1.1

Misc														ID_SC							Misc	
PWM						PWM 0									PWM 0						PWM	
Serial				TXD	RXD	spi1 CS0						SPI CS0	SPI CS1					spi1 CS2	mosi 1	sclk 1	Serial	
Wiring				15	16	1		4	5			6	10	11	31		26		27	28	29	Wiring
GPIO				14	15	18		23	24			25	8	7	1		12		16	20	21	GPIO
Power/BCM	5V	5V	GND			18	GND	23	24	GND	25				GND	12	GND	16	20	21	Power/BCM	
Position	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	Position	
	T	S	R	Q	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A		
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39		
Power/BCM	3V3			4	GND	17	27	22	3V3				GND		5	6	13	19	26	GND	Power/BCM	
GPIO		2	3	4		17	27	22		10	9	11		0	5	6	13	19	26		GPIO	
Wiring		8	9	7		0	2	3		12	13	14		30	21	22	23	24	25		Wiring	
Serial		SDA	SCL			SPI1 cs1				MOSI	MISO	SCLK						MISO 1			Serial	
PWM																	PWM 1	PWM 1			PWM	
Misc				GP CLK0										IS_SD	GP CLK1	GP CLK2					Misc	