

[← Go Back](#)

De

Language Reference

Funktionen

Digital I/O

[digitalRead\(\)](#)[digitalWrite\(\)](#)[pinMode\(\)](#)

Mathematik

[abs\(\)](#)[constrain\(\)](#)[map\(\)](#)[max\(\)](#)[min\(\)](#)[pow\(\)](#)[sq\(\)](#)[sqrt\(\)](#)

Bits and Bytes

[bit\(\)](#)[bitClear\(\)](#)[bitRead\(\)](#)[bitSet\(\)](#)[bitWrite\(\)](#)[highByte\(\)](#)[lowByte\(\)](#)

Analog I/O

Home / Programming / Language
Reference / Funktionen / serial /
Serial.print()

ON THIS PAGE

Beschreibung

[Syntax](#)[Parameter](#)[Rückgabew](#)[Beispielcoc](#)[Anmerkun](#)[Siehe auch](#)

Serial.print()

Last revision ♦ 23.04.2025

Beschreibung

Druckt Daten an den seriellen Anschluss als von Menschen lesbarer ASCII-Text. Dieser Befehl kann viele Formen annehmen. Zahlen werden für jede Ziffer mit einem ASCII-Zeichen gedruckt. Floats werden in ähnlicher Weise als ASCII-Ziffern gedruckt. Die Standardeinstellung ist zwei Dezimalstellen. Bytes werden als einzelnes Zeichen gesendet. Zeichen und Zeichenfolgen werden unverändert gesendet. Zum Beispiel:

```
_Serial_.print(78)
```

 gibt "78" aus

```
_Serial_.print(1.23456)
```

gibt "1.23" aus

```
_Serial_.print('N')
```

 gibt "N" aus

```
_Serial_.print("Hello  
world ")
```

[Help](#)

```
Serial.print(10);  
gibt "Hello world."
```

Ein optionaler zweiter Parameter gibt die Basis (Format) an, die verwendet werden soll.

Zulässige Werte sind

```
BIN(Binär, oder Basis 2),  
OCT(Okta1, oder Basis 8),  
DEC(Dezimal, oder Basis 10),  
HEX(Hexadezimal, oder Basis 16)
```

. Bei Gleitkommazahlen gibt dieser Parameter die Anzahl der zu verwendenden

Dezimalstellen an. Zum Beispiel:

```
_Serial_.print(78,  
BIN)
```

gibt "1001110" aus

```
_Serial_.print(78,  
OCT)
```

gibt "116" aus

```
_Serial_.print(78,  
DEC)
```

gibt "78" aus

```
_Serial_.print(78,  
HEX)
```

gibt "4E" aus

```
_Serial_.print(1.23456  
, 0)
```

gibt "1" aus

```
_Serial_.print(1.23456  
, 2)
```

gibt "1.23" aus

```
_Serial_.print(1.23456  
, 4)
```

gibt "1.2346"

Du kannst Flash-Speicher-basierte Zeichenfolgen an

```
_Serial_.print()
```

 übergeben,

indem du Sie mit **F()** einschließt.

Zum Beispiel:

```
_Serial_.print(F("Hello  
World"))
```

Um Daten ohne Umwandlung in ihre Darstellung als Zeichen zu senden, verwende **Serial.write()**.

Syntax

```
_Serial_.print(val)
```

```
_Serial_.print(val,  
format)
```

Parameter

Serial: Serielles Port-Objekt. Die Liste der verfügbaren seriellen Anschlüsse für jedes Board auf der [Serial-Hauptseite](#).

val: Der zu druckende Wert. Erlaubte Datentypen: Beliebiger Datentyp.

Rückgabewert

Gibt die Anzahl der geschriebenen Bytes zurück, das Lesen dieser Anzahl ist jedoch optional. Datentyp: `size_t`.

Beispielcode

```
1  /*
2      Verwendet eine f
3  */
4  void setup() {
5      Serial.begin(9
6  }
7
8  void loop() {
9      // print label
10     Serial.print("
11     Serial.print("
12
13     Serial.print("
14     Serial.print("
15
16     Serial.print("
17     Serial.print("
18
19     Serial.print("
20     Serial.print("
21
22     Serial.print("
23     Serial.println
24
25     for (int x = 0
26         // Ausgabe i
27         Serial.print
28         Serial.print
29
```

Anmerkungen und Warnungen

Informationen zur Asynchronität von `_Serial_.println()` findest du im Abschnitt Hinweise und Warnungen von [Serial.write\(\)](#).

Siehe auch

[begin\(\)](#)

[end\(\)](#)

[available\(\)](#)

[read\(\)](#)

[peek\(\)](#)

[flush\(\)](#)

[println\(\)](#)

[write\(\)](#)

[SerialEvent\(\)](#)

[Memory](#)

Suggest changes

The content on [docs.arduino.cc](#) is facilitated through a public [GitHub repository](#). If you see anything wrong, you can edit this page [here](#).

Need support?

[Help Center](#)
[Ask the Arduino Forum](#)
[Discover Arduino Discord](#)

License & Trademark

The Arduino documentation is licensed under the [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](#) license. Arduino and the Arduino logo are trademarks or registered trademarks of Arduino S.r.l.

Was this article helpful?



ARDUINO®

 [Back to top](#)

© 2026 Arduino

[Trademarks & Copyrights](#)

[Whistleblowing](#)

[Digital Services Act](#)

[Terms of Service](#)

[Privacy Policy](#)

[Security](#)

[Cookie Settings](#)